

Sinteza observații la documentul de discuție

Conținut-cadru al contractului de racordare pentru un loc de consum/ loc de producere/loc de consum și de producere

CONȚINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum

Nr.crt.	Art.	Text inițial	Text propus	Motivația	Rezoluția elaboratorului
0	1	2	3	4	5
1		CONTRACT DE RACORDARE nr. încheiat astăzi (data semnării)	FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord, Electrica Nr.....incheiat astazi.....(data semnarii de catre ambele parti)	Contractul se înregistrează și datează după semnarea lui de către ambele părți.	Se acceptă propunerea prin completarea definițiilor din Anexa nr. 1 la contract cu termenul „Data semnării”.
2			Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia CONTRACT DE RACORDARE nr. încheiat astăzi intocmirii semnării	Propunem înlocuirea datei semnării cu data întocmirii contractului deoarece aceasta dată este certă și reiese din sistemul informatic al distribuitorului. Data semnării de către utilizator a contractului nu poate fi controlată, așa încât nu se poate ca data contractului să fie dependentă de momentul semnării de ambele părți. Aspect semnării reiese la finalizarea contractului.	Nu se acceptă propunerea. Operatorul de rețea are obligația de a transmite utilizatorului propunerea de contract de racordare semnată (conform art. 37 alin. (1) din Regulament). Contractul se înregistrează și se datează atunci când este prezentat operatorului semnat și de utilizator. Este posibil ca data semnării să coincidă cu data întocmirii, atunci când utilizatorul este de acord cu propunerea de contract, îl semnează și îl prezintă operatorului în aceeași zi.
3	2.1. lit. b)	b) Regulamentul privind racordarea	CN Transelectrica; CEZ Distribuție; FDEE Electrica	Completare Ordinul presedintelui ANRE nr.	Se acceptă propunerea.

		utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, denumit în continuare Regulament	Distribuție Muntenia Nord; FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud; FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord; Electrica; E.ON Moldova Distribuție b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.59/2013, cu modificările și completările ulterioare , denumit în continuare Regulament	59/2013 a fost modificat și completat de Ordinul președintelui ANRE nr. 63/2014.	
4	3.3.	Denumirea și adresa <i>locului de consum și/sau de producere</i> pentru care se încheie prezentul contract de racordare:	CN Transelectrica Clarificare	Denumirea și adresa locului de consum și/sau de producere pentru care se încheie contractul de racordare se va prelua din ATR așa cum se specifică și în Ordinul ANRE nr.74/2014. Cum se va proceda pentru centralele electrice eoliene/fotovoltaice unde se cere completarea nr.cadastral pentru locul de producere/consum?	Se completează informațiile disponibile în ATR, actualizate eventual cu noile date apărute ulterior emiterii ATR (comunicate prin cererea de încheiere a contractului de racordare).
5	3.4.	Lucrările necesare pentru realizarea <i>instalației de racordare</i> sunt următoarele:	CN Transelectrica Lucrări pentru realizarea instalației de racordare, sau pentru modificarea celor existente , respectiv a instalațiilor cuprinse între punctul de racordare și punctul de delimitare sunt următoarele	Completare	Se acceptă prin introducerea unui nou alin. (punctul 3.5.) Lucrările de modificare a instalației de racordare sunt lucrări de întărire, fiind lucrări în instalația deținută de operatorul de rețea. În cazul producătorilor, aceste lucrări se suportă prin

					componenta T ₁ . În cazul locurilor de consum, lucrările se suportă de operatorul de rețea, cu excepția situației prevăzute la art. 8 alin. (1) din <i>Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare</i> , a unui loc de consum pentru care se aprobă un spor de putere mai mare decât 50 % din puterea deja aprobată și instalația de racordare alimentează în exclusivitate locul de consum respectiv.
6	3.5	<i>Lucrările de întărire specifice</i> sunt următoarele: ¹⁾	E.ON Moldova Distribuție Lucrările de întărire specifice prevăzute în ATR , sunt următoarele:..... ¹⁾ <u>Lucrările de întărire specifice rezultate ca necesare din recalcularea regimurilor de funcționare în condițiile prevăzute de Regulament sunt următoarele:.....(se completează prin act adițional la prezentul contract)</u>	Similar cu motivația de la art.3.6	Nu se acceptă propunerea. Din recalcularea regimurilor de funcționare nu ar trebui să se modifice lucrările de întărire specifice, deoarece acest tip de lucrări de întărire sunt determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării/ consumului <i>puterii aprobate</i> exclusiv pentru <i>locul de consum și/sau de producere</i> în cauză. Prin recalcularea regimurilor de funcționare se verifică necesitatea realizării lucrărilor de întărire generale.
7	3.6	<i>Lucrările de întărire generale</i> rezultate ca necesare din recalcularea regimurilor de funcționare	CN Transelectrica Lucrarile de intarire generale rezultate ca necesare din recalcularea regimurilor de	Modificare Completare	Nu se acceptă. În ATR se precizează lucrările de întărire necesare rezultate din fișa/studiul de soluție,

		<p>în condițiile prevăzute de <i>Regulament</i> sunt următoarele: ^{1), 16)}</p>	<p>functionare nu vor fi înscrise în avizul tehnic de racordare eliberat (cu valabilitate 1 an până la încheierea contractului de racordare) decât în momentul în care acestea se vor determina prin rezultatele obținute în urma calculelor pentru regimurile de functionare pe care operatorul de rețea le va face ca urmare a înregistrării cererilor de punere sub tensiune a instalațiilor locurilor de producere.</p> <p>Lucrarile de întărire generale sunt următoarele:</p> <p>a) lucrări prevăzute în planul de dezvoltare ...</p> <p>b) lucrări care nu sunt prevăzute în planul de dezvoltare...</p>		<p>defalcate pe cele două categorii prevăzute în <i>Regulament</i>: specifice și generale.</p> <p>Art. 47 alin. (5) din <i>Regulament</i> prevede recalcularea regimurilor de functionare de către operatorul de rețea după înregistrarea unei cereri de punere sub tensiune, dacă lucrările de întărire generale prevăzute în ATR nu sunt realizate. Această recalculare ia în considerare numai locurile de producere aflate sub tensiune și pe cele pentru care a fost depusă cererea de punere sub tensiune.</p>
8	3.6		<p>Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia</p> <p>Lucrările de întărire generale rezultate ca necesare din recalcularea regimurilor de functionare în condițiile prevăzute de <i>Regulament</i> sunt următoarele: ^{1), 16)}</p> <p>¹⁶⁾ Punctul respectiv se prevede numai dacă lucrările au rezultat ca necesare în urma recalculării regimurilor de functionare în condițiile prevăzute în <i>Regulament</i>, ca urmare a solicitărilor de punere sub tensiune a locurilor de consum</p>	<p>Lucrarile de întărire se defalca în cele 2 categorii înainte de emiterea ATR și înainte de momentul recalculării regimurilor de functionare. Etapa recalculării regimurilor de functionare este prevăzută, conform Secțiunii 7 a <i>Regulamentului</i>, ulterior încheierii contractului de racordare.</p>	<p>Din aceste recalculări, operatorul de rețea are informații privind lucrările de întărire generale necesare, determinate în condițiile în care se iau în considerare numai locurile de producere aflate sub tensiune și pe cele pentru care a fost depusă cererea de punere sub tensiune. Aceste lucrări trebuie prevăzute în planul de dezvoltare. Ele se vor finaliza într-un timp mai scurt sau mai lung, în funcție de posibilitățile de finanțare, condițiile de execuție a</p>

			<p>și/sau de producere care au fost luate în considerare în calculele inițiale ce au determinat lucrările de întărire respective.</p>		<p>lucrărilor.</p> <p>La încheierea unui contract de racordare pentru un loc de producere, din calculele realizate de operatorul de rețea până în momentul respectiv, sunt cunoscute lucrările de întărire generale necesare, determinate în condițiile în care se iau în considerare numai locurile de producere aflate sub tensiune și pe cele pentru care a fost depusă cererea de punere sub tensiune. Aceste lucrări se menționează la punctul 3.6 din Contractul de racordare.</p>
9	3.6		<p>E.ON Moldova Distribuție</p> <p>Lucrările de întărire generale prevăzute în ATR.....</p> <p><u>Lucrările de întărire generale</u> rezultate ca necesare din recalcularea regimurilor de funcționare în condițiile prevăzute de Regulament sunt următoarele:.....(se completează prin act adițional la prezentul contract) ^{1), 16)}</p>	<p>Sunt necesare unele clarificări, referitoare la momentul recalculării regimurilor de funcționare, deoarece conform art.3.6 și notei 16, se înțelege că recalcularea se face la momentul încheierii contractului de racordare, iar la art. 9 lit.n. se prevede că recalcularea se realizează în termen de 20 zile lucratoare de la data depunerii de către utilizator a cererii pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare.</p> <p>Nota 16) prevede : „Punctul respectiv se prevede numai dacă lucrările au rezultat</p>	<p>Nu se acceptă propunerea de completare.</p> <p>Nu este necesar un act adițional la contract.</p> <p>Recalcularea regimurilor de funcționare se face de către operatorul de rețea conform prevederilor art. 47 alin. (5) din Regulament, și anume după înregistrarea unei cereri de punere sub tensiune, dacă lucrările de întărire generale prevăzute în ATR nu sunt realizate. Această recalculare ia în considerare numai locurile de producere aflate sub tensiune și pe cele pentru care a fost depusă cererea de</p>

			<p><i>ca necesare în urma recalculării regimurilor de funcționare în condițiile prevăzute în Regulament, ca urmare a solicitărilor de punere sub tensiune a locurilor de consum și/sau de producere care au fost luate în considerare în calculele inițiale ce au determinat lucrările de întărire respective.”</i></p> <p>Întrucât nici în Regulamentul de racordare (art.42 alin.3), nu se precizează, momentul în care OR va reface calculele pentru regimul de funcționare, iar din art.3.6 din documentul în discuție corelat cu prevederea din Nota 16, s-ar înțelege că rubrica din contract se completează la încheierea acestuia, semnalăm faptul că în această situație, nu ar fi suficiente cele 10 zile calendaristice, pentru transmiterea de către OR a propunerii de contract racordare catre Utilizator (termenul este legat de data înregistrării documentatiei complete cf.art. 36 din Regulament – dar care nu include și acordul utilizatorului pentru achitarea lucrărilor de întărire cf. art.6.1 lit.f și g).</p> <p>Propunem pentru aceste cazuri:</p>	<p>punere sub tensiune.</p> <p>Din aceste recalculări, operatorul de rețea are informații privind lucrările de întărire generale necesare, determinate în condițiile în care se iau în considerare numai locurile de producere aflate sub tensiune și pe cele pentru care a fost depusă cererea de punere sub tensiune.</p> <p>O nouă recalculare a regimurilor nu este necesară decât la înregistrarea unei noi cereri de punere sub tensiune.</p> <p>Dacă nu sunt cereri de punere sub tensiune și nu s-au făcut recalculări, înseamnă că lucrările de întărire încă nu sunt necesare.</p> <p>La încheierea unui contract de racordare pentru un loc de producere, din calculele realizate de operatorul de rețea până în momentul respectiv sunt cunoscute lucrările de întărire generale necesare, determinate în condițiile în care se iau în considerare numai locurile de producere aflate sub tensiune și pe cele pentru care a fost depusă cererea de punere sub tensiune. Prin urmare, nu este necesară în momentul</p>
--	--	--	--	---

				- completarea în contractul de racordare a lucrările de întărire prevăzute în ATR și după efectuarea recalculării, aceste lucrări să fie trecute într-un act adițional la contract, sau eventual să se menționeze dacă acestea mai sunt, sau nu, necesare.	respectiv o nouă recalculare a regimurilor.
10	3.7.	Lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de <i>norme</i> și/sau lucrările de deviere a instalațiilor electrice existente ale <i>Operatorului</i> sunt următoarele: ²⁾	CN Transelectrica Lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de <i>norme</i> și/sau lucrările de deviere a instalațiilor electrice existente ale <i>Operatorului</i> sunt următoarele: vor fi stabilite la faza de proiectare a instalației de utilizare	Completare	Nu se acceptă. Aceste lucrări se stabilesc în cadrul unui studiu de soluție pentru eliberarea amplasamentului sau al unui studiu de coexistență, în conformitate cu prevederile <i>Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 48/2008, cu modificările și completările ulterioare</i> (simular studiului de soluție, prin care se stabilesc lucrările necesare pentru racordare, prevăzute la punctele 3.4, 3.5, 3.6 din prezentul conținut-cadru).
11	4.1.	Prețul contractului pe care <i>Utilizatorul</i> sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele <i>Utilizatorului</i> , se obligă să îl achite <i>Operatorului</i> este egal cu <i>tariful de racordare</i> în valoare de lei,	CN Transelectrica Prețul contractului pe care <i>Utilizatorul</i> sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele <i>Utilizatorului</i> , se obligă să îl achite <i>Operatorului</i> este compus din următoarele	Modificare	Nu se acceptă completarea propusă. Costul racordării este tariful de racordare. Costurile de realizare a lucrărilor de întărire de la punctele 4.2 și 4.3 se returnează utilizatorului. În unele situații, o parte din costurile prevăzute

		din care TVA lei, stabilit conform Legii, a Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul ANRE nr.11/2014, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului ANRE nr..... pentru aprobarea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public. Tariful de racordare însumează următoarele componente:	elemente: tariful de racordare și componentele descrise în 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 și 4.7 în valoare de lei, la care se adaugă TVA lei, stabilit conform Legii, a Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul ANRE nr.11/2014, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului ANRE nr..... pentru aprobarea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.		la punctul 4.4 se returnează utilizatorului. S-a modificat denumirea art. 4 și punctul 4.1.
12	4.1	FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud, Electrica Tariful de racordare însumează următoarele componente: <ul style="list-style-type: none"> •lei, din care TVA (24 %) =, reprezentând componenta T_R corespunzătoare realizării instalației de racordare); •lei, din care TVA (24 %) =, reprezentând componenta T_U corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și 	Consideram ca trebuie precizate în contractul de racordare cele 3 componente care însumate determină tariful de racordare.	Nu se acceptă propunerea de completare a conținutului-cadru deoarece tariful de racordare pentru consumatori însumează două și nu trei componente. Componentele tarifului de racordare se vor preciza în contract, pentru fiecare caz în parte.

			<p>punerii sub tensiune a acestei instalatii, si $(T_U)_{certif}$ verificarii si certificarii conformitatii tehnice a centralei electrice cu cerintele normelor tehnice in vigoare;¹⁸⁾</p> <ul style="list-style-type: none">lei, din care TVA (24 %) =, reprezentand componenta T_i corespunzatoare cotei de participare la finantarea lucrarilor de intarire a retelei electrice, necesare pentru evacuarea puterii aprobate utilizatorilor.¹⁹⁾ 		
13	4.2	<p>Costurile de realizare a <i>lucrărilor de întărire specifice</i> prevăzute la punctul 3.5, care revin Operatorului dar care se achită de Utilizator în condițiile prevăzute la punctul 9 lit. u), sunt de lei. Această sumă reprezintă diferența dintre costurile de realizare a <i>lucrărilor de întărire specifice</i> și componenta T_i a tarifului de racordare, dacă aceasta este pozitivă și în condițiile în care există acordul Utilizatorului prevăzut la punctul 6.1 lit f).¹⁾</p>	<p>Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia</p> <p>Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la punctul 3.5, care revin Operatorului dar care se achită de Utilizator în condițiile prevăzute la punctul 9 lit. u), sunt de lei. Această sumă reprezintă diferența dintre costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice stabilite conform ATR și componenta T_i a tarifului de racordare, dacă aceasta este pozitivă și în condițiile în care există acordul Utilizatorului prevăzut la punctul 6.1 lit f).¹⁾</p>	Completare pentru clarificare.	<p>Nu se acceptă. Nu este necesară completarea. Lucrările de întărire specifice nu se modifică între momentul emiterii ATR și momentul încheierii contractului de racordare.</p>

14	4.2		FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord; Electrica Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la punctul 3.5., care revin Operatorului dar care se achita de Utilizator în condițiile prevăzute la 9 lit. u) sunt delei, din care TVA (24 %) =	Având în vedere că valoarea tarifului de racordare este precizată cu TVA credem că este necesar ca toate costurile cuprinse în contract să fie cele cu TVA și să specificăm în mod distinct valoarea TVA.	Se acceptă propunerea
15	4.3	Costurile de realizare a lucrărilor de întărire generale prevăzute la punctul 3.6, care revin Operatorului dar care se achită de Utilizator în condițiile prevăzute la punctul 9 lit. u), sunt de lei. 1), 9), 16)	Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia Costurile de realizare a lucrărilor de întărire generale prevăzute la punctul 3.6, care revin Operatorului dar care se achită de Utilizator în condițiile prevăzute la punctul 9 lit. u), sunt de lei. 1), 9), 46)	Lucrările de întărire se defalcă în cele 2 categorii înainte de emiterea ATR și înainte de momentul recalculărilor regimurilor de funcționare. Etapa recalculării regimurilor de funcționare este prevăzută, conform Secțiunii 7 a <i>Regulamentului</i> , ulterior încheierii contractului de racordare.	Nu se acceptă. A se vedea comentariile de la punctul 3.6 anterior.
16	4.3		FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord, Electrica Costurile de realizare a lucrărilor de întărire generale prevăzute la punctul 3.6., care revin Operatorului dar care se achita de Utilizator în condițiile prevăzute la punctul 9 lit. u, sunt delei, din care TVA (24 %) = ^{1), 9), 16)}	Având în vedere că valoarea tarifului de racordare este precizată cu TVA credem că este necesar ca toate costurile cuprinse în contract să fie cele cu TVA și să specificăm în mod distinct valoarea TVA.	Se acceptă propunerea
17	4.4	Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de	FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord, FDEE Electrica Distribuție	Considerăm utilă trimiterea către punctul 3.7. unde sunt specificate lucrările de	Se acceptă propunerea

		coexistență prevăzute de norme și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale <i>Operatorului</i> sunt de lei. ²⁾	Transilvania Nord; Electrica Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale <i>Operatorului</i> , specificate la punctul 3.7. pe care Utilizatorul se obliga sa le achite Operatorului sunt delei, din care TVA (24 %) = ²⁾	modificare. Avand in vedere ca valoarea tarifului de racordare este precizata cu TVA credem ca este necesar ca toate costurile cuprinse in contract sa fie cele cu TVA si sa specificam in mod distinct valoarea TVA.	
18	4.4		E.ON Moldova Distribuție Costurile <u>care revin și sunt achitate de Utilizator pentru realizarea</u> lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale <i>Operatorului</i> , sunt de lei. ²⁾	Pentru claritate. Considerăm că în cadrul contractului de racordare, trebuie cuprinse costurile ce revin utilizatorului, pentru astfel de situații. (Cf.art.38 din Ord.59/2013 cu modificările ulterioare	Nu se acceptă. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (3) din <i>Regulament</i> , în situația racordării unui loc de consum, dacă lucrările de modificare ori de deviere a instalațiilor electrice de distribuție existente conduc la apariția de capacități energetice noi, costurile pentru realizarea capacităților energetice noi se achită de utilizator, urmând ca acestea să îi fie returnate de către operatorul de distribuție printr-o modalitate convenită între părți și prevăzută în cadrul contractului. Costurile prevăzute la punctul 4.4. sunt costurile totale care se achită de utilizator, inclusiv cele care se returnează utilizatorului de către operatorul de rețea.

					Modalitatea de returnare se menționează la punctul 9 lit. v).
19	4.5	Valoarea <i>compensației bănești</i> , cuvenite <i>primului utilizator</i> în conformitate cu prevederile <i>Regulamentului</i> este..... <i>Compensația bănească</i> se încasează de Operator , care o predă primului utilizator în condițiile prevăzute la punctul 9 lit. e). ⁸⁾	CN Transelectrica Valoarea <i>compensației bănești</i> , cuvenite <i>primului utilizator</i> în conformitate cu prevederile <i>Regulamentului</i> este <i>Compensația bănească</i> se achita catre primul utilizator . Observatie: Valoarea compensatiei banesti, compensatiei cuvenite primului utilizator va trebui sa fie introdusa de la SS asa cum prevede Regulamentul la art.22 alin.(7) si va trebui stabilita de operatorul de retea pe baza unei metodologii aprobata de Autoritatea Competenta.	Clarificare Completare	Se acceptă. S-a introdus faptul că utilizatorul optează pentru plata compensației direct către primul utilizator sau prin intermediul operatorului de rețea. Conform prevederilor <i>Metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 28/2003</i> , compensația bănească se încasează de operatorul de rețea, care o predă primului utilizator. Metodologia urmează să fie revizuită în cursul acestui an.
20	4.5		Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia Valoarea <i>compensației bănești</i> , cuvenite <i>primului utilizator</i> în conformitate cu prevederile <i>Regulamentului</i> este <i>Compensația bănească</i> se încasează de Operator, care o predă primului utilizator în condițiile prevăzute la punctul 9 lit. e). ⁸⁾ ⁸⁾ Se prevede numai în situația în care locul de consum/locul de producere se racordează la instalația unui prim utilizator care are dreptul la primirea unei	Propunem eliminarea mențiunii dreptului de primire deoarece situația în care primul utilizator poate primi compensație se raportează la capacitatea disponibilă a rețelei iar compensația este rezultată din calcule efectuate conform reglementării specifice.	Nu se acceptă. Conținutul notelor nu apare în contractul de racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator. Situația în care primul utilizator poate primi compensație se raportează și la perioada scursă de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare.

			compensații bănești, conform reglementărilor legale.		
21	4.5		FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord, Electrica Valoarea <i>compensatiei banesti</i> , cuvenite <i>primului utilizator</i> în conformitate cu prevederile <i>Regulamentului este, echivalentul in lei la data platii a</i> €, calculata in conformitate cu Metodologia aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr.28/2003.	Precizarea este necesara avand in vedere prevederile art. 12 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 28/2003 ”Pentru diminuarea efectului inflației, având în vedere intervalul de timp posibil relativ mare (de până la 5 ani) între efectuarea cheltuielii suplimentare de către <i>primul utilizator</i> și recuperarea ei, toate mărimile de calcul utilizate pentru stabilirea <i>compensației</i> se raportează la euro, ca mărime (monedă) de referință.”	Nu se acceptă propunerea de completare cu prevederi specifice, existente în Metodologia aprobată prin Ordinul ANRE nr. 28/2003, deoarece aceasta urmează să fie revizuită în cel mai scurt timp. Este posibil ca prevederile respective să se modifice.
22	4.6. Alin. nou		CN Transelectrica Costurile generate de refacerea calculelor pentru regimul de functionare se achita de catre Utilizator.	Completare	Nu se acceptă. Conform prevederilor <i>Regulamentului</i> , este necesară o nouă recalculare a regimurilor numai la înregistrarea unei noi cereri de punere sub tensiune. A se vedea comentariile de la punctul 3.6.
23	4.7. Alin. nou		CN Transelectrica Pretul contractului de racordare se va actualiza dupa elaborarea SF, PT si CS.	Completare	Se acceptă pentru lucrări ce cuprind instalații cu tensiunea 110 kV sau mai mare. În acest caz, tariful de racordare se stabilește pe bază de deviz. S-a completat cu un nou alin punctul 12, care cuprinde condițiile de modificare a prețului contractului.
24	5	Durata contractului Contractul se aplică de la	CN Transelectrica Durata contractului	Modificare	Se acceptă.

		data semnării și până la data finalizării contractului în condițiile punctului 13.5, dar nu mai mult de..... luni de la data semnării acestuia.	Contractul intra în vigoare la data semnării și ramane în vigoare până la data finalizării contractului în condițiile punctului 13.5, dar nu mai mult de luni de la data semnării acestuia.		
25	5		Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia Contractul se aplică de la data semnării și până la data finalizării contractului în condițiile punctului 13.5, dar nu mai mult de luni de la data semnării acestuia.	Solicităm eliminarea termenului maxim pentru durata contractului, raportat la data semnării contractului, deoarece obligațiile partilor depind de realizarea lor efectivă, în termenele contractuale stabilite și pot exista prelungiri generate de diferite situații neprevăzute.	Se acceptă prin completarea cu un nou alin. Considerăm că trebuie prevăzut un termen maxim, care să nu fie depășit. Termenul maxim poate fi prelungit numai cu acordul părților, în cazuri excepționale, justificate.
26	5		E.ON Moldova Distribuție Contractul se aplică de la data semnării <u>lui de ambele părți</u> și până la data finalizării contractului în condițiile punctului 13.5, dar nu mai mult de luni de la data semnării acestuia.	Pentru claritate. (conform prevederilor Regulamentului de racordare, OR transmite întotdeauna utilizatorului, proiectul de contract semnat)	Se acceptă propunerea prin introducerea în anexa 1 a definiției: data semnării. Termenul „data semnării” se utilizează în mai multe art. din cadrul contractului.
27	6.1 lit. c)	documente care dovedesc constituirea de către Utilizator a garanției financiare în favoarea Operatorului, cu forma și valoarea precizate în avizul tehnic de racordare; ⁴⁾	E.ON Moldova Distribuție documente <u>în original</u> , care dovedesc constituirea de către Utilizator a garanției financiare în favoarea Operatorului, cu forma și valoarea precizate în avizul tehnic de racordare; ⁴⁾		Se acceptă propunerea.
28	6.1 lit. d)	confirmarea de către Utilizator a amânării realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data indicată de	E.ON Moldova Distribuție confirmarea <u>scrisă</u> de către Utilizator a amânării realizării obiectivului pe amplasamentul	<u>necesită clarificare</u> - în acest caz, se amână și încheierea contractului de racordare ?	Nu se acceptă propunerea de completare. Având în vedere că reprezintă un document al contractului, este evident că este o confirmare scrisă.

		<i>Operator în avizul tehnic de racordare ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condițiilor care să permită racordarea;</i> ⁵⁾	respectiv până la data indicată de Operator în avizul tehnic de racordare ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condițiilor care să permită racordarea;		În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4) din <i>Regulament</i> , contractul se încheie cu obligația realizării de către operator a lucrărilor de întărire la termenul comunicat. Celelalte termene din contractul de racordare se corelează cu momentul finalizării acestor lucrări. Componenta T ₁ ar trebui percepută într-un termen rezonabil, care să permită finalizarea lucrărilor de întărire la termenul asumat de operator.
29	6.1 lit. e)	confirmarea de către <i>Utilizator</i> a acceptării unei dezvoltări în etape a obiectivului, cu încadrarea în limita de putere aprobată în <i>avizul tehnic de racordare</i> fără realizarea <i>lucrărilor de întărire;</i> ⁵⁾	E.ON Moldova Distribuție confirmarea <u>scrisă</u> de către <i>Utilizator</i> a acceptării unei dezvoltări în etape a obiectivului, cu încadrarea în limita de putere aprobată în <i>avizul tehnic de racordare</i> fără realizarea lucrărilor de întărire;		Nu se acceptă propunerea de completare. Având în vedere că reprezintă un document al contractului, este evident că este o confirmare scrisă.
30	6.1 lit. f)	acordul <i>Utilizatorului</i> pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la <i>Operator</i> , a costurilor care revin <i>Operatorului</i> pentru <i>lucrările de întărire specifice</i> prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situația în care respectivele costuri nu pot fi finanțate de operatorul de rețea într-o perioadă de timp	CN Transelectrica acordul <i>Utilizatorului</i> pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la <i>Operator</i> a <i>diferenței dintre aceste costuri și componenta T₁ a tarifului de racordare</i> , a costurilor care revin <i>Operatorului</i> pentru lucrările de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situația în care respectivele costuri nu pot fi finanțate de	Modificare	Nu se acceptă completarea deoarece precizarea există deja la punctul 4.2.

		convenabilă pentru Utilizator; ⁵⁾	operatorul de rețea într-o perioadă de timp convenabilă pentru Utilizator		
31	6.1 lit. f)		Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia acordul Utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la Operator, a costurilor care revin Operatorului pentru lucrările de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situația în care respectivele costuri nu pot fi finanțate de operatorul de rețea într-o perioadă de timp convenabilă pentru Utilizator, daca recuperarea a fost agreată de catre parti; ⁵⁾	Solicitam completarea pentru ipoteza în care utilizatorul nu ar mai dori recuperarea costurilor de la operator.	Nu se acceptă. Propunerea contravine prevederilor art. 43 alin. (5) din <i>Regulament</i> .
32	6.1 lit. f)		E.ON Moldova Distribuție acordul scris al Utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la Operator, a costurilor care revin Operatorului pentru lucrările de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situația în care respectivele costuri nu pot fi finanțate de operatorul de rețea într-o perioadă de timp convenabilă pentru Utilizator; ⁵⁾		Nu se acceptă propunerea de completare. Având în vedere că reprezintă un document al contractului, este evident că este un acord scris.
33	6.1 lit. g)	acordul Utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la Operator, a costurilor care revin	Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia acordul Utilizatorului pentru	Solicitam completarea pentru ipoteza în care utilizatorul nu ar mai dori recuperarea costurilor de la operator.	Nu se acceptă. Propunerea contravine prevederilor art. 43 alin. (5) din <i>Regulament</i> .

		<i>Operatorului pentru lucrările de întărire generale, în situația în care respectivele costuri nu pot fi finanțate de operatorul de rețea într-o perioadă de timp convenabilă pentru Utilizator;</i> ^{5) 16)}	achitarea, cu recuperarea ulterioară de la Operator, a costurilor care revin Operatorului pentru lucrările de întărire generale, în situația în care respectivele costuri nu pot fi finanțate de operatorul de rețea într-o perioadă de timp convenabilă pentru Utilizator daca recuperarea a fost agreata de catre parti; ^{5) 16)}		
34	6.1 lit. g)		E.ON Moldova Distribuție acordul scris al Utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la Operator, a costurilor care revin Operatorului pentru lucrările de întărire generale, în situația în care respectivele costuri nu pot fi finanțate de operatorul de rețea într-o perioadă de timp convenabilă pentru Utilizator; ^{5) 16)}		Nu se acceptă propunerea de completare. Având în vedere că reprezintă un document al contractului, este evident că este un acord scris.
35	6.1 lit. h)	cererea <i>Utilizatorului</i> pentru contractarea lucrărilor de proiectare și/sau execuție a instalației de racordare de către <i>Operator</i> cu un anumit operator economic atestat și devizul general întocmit de proiectantul și/ sau constructorul ales de <i>Utilizator;</i> ⁶⁾	CN Transelectrica Eliminare	Achiziția lucrărilor de execuție a instalației de racordare, care se va face prin cerere de oferte/licitație/incredințare directă conform reglementărilor în vigoare	Nu se acceptă În situația în care contractarea lucrărilor de proiectare și/sau execuție a instalației de racordare se face de către Operator cu un anumit operator economic atestat, ales de utilizator, sunt necesare documentele prevăzute la prezentul alin. Acestea constituie documente ale contractului.
36	6.1 lit. h)		Enel Distribuție Banat,	Solicitam introducerea unei	Nu se acceptă.

			<p>Dobrogea, Muntenia cererea Utilizatorului pentru contractarea lucrărilor de proiectare și/sau execuție a instalației de racordare de către Operator cu un anumit operator economic atestat și devizul general întocmit de proiectantul și/ sau constructorul ales de Utilizator; ⁶⁾</p> <p>cererea Utilizatorului pentru contractarea lucrărilor de proiectare și/sau execuție a lucrărilor de întarire specifice/generale de către Operator cu un anumit operator economic atestat și devizul general întocmit de proiectantul și/sau constructorul ales de Utilizator, în cazul în care Utilizatorul suporta și sumele menționate la art. 4.2 și/sau 4.3 și acesta a renunțat la restituirea sumelor de către Operator. ⁶⁾</p>	completari la litera h) pentru ipoteza în care utilizatorul nu ar mai dori recuperarea costurilor de la operator.	Propunerea contravine prevederilor art. 43 alin. (5) din <i>Regulament</i> .
37	6.1 lit. i)	autorizația de construire a obiectivului sau, în cazul construcțiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; autorizația de construire a obiectivului se obține de către <i>Utilizator</i> până la data încheierii de către <i>Operator</i>	<p>CN Transelectrica autorizația de construire a obiectivului (loc de producere/ producere consum/ consum și instalația de utilizare până la punctul de delimitare) sau, în cazul construcțiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; autorizația de construire a</p>	Completare	Se acceptă.

		a contractului de execuție a instalației de racordare;	obiectivului se obține de către <i>Utilizator</i> până la data încheierii de către <i>Operator</i> a contractului de execuție a instalației de racordare;		
38	6.1 lit. i)		<p>Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia</p> <p>autorizația de construire a obiectivului nou sau de modificare a obiectivului existent, în cazul construcțiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; autorizația de construire a obiectivului se obține de către Utilizator până la data încheierii de către Operator a contractului de execuție a instalației de racordare;</p>	Eliminarea documentelor: actul de proprietate, contract de închiriere deoarece se solicita la emiterea ATR.	Nu se acceptă. Menținerea actului ca document al contractului nu înseamnă că utilizatorul trebuie să prezinte din nou documentul respectiv. Acesta se anexează de către operator.
39	6.1 lit. i)		<p>E.ON Moldova Distribuție</p> <p>autorizația de construire a obiectivului sau, în cazul construcțiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; autorizația de construire a obiectivului în cazul locurilor de consum se obține de către Utilizator până la data încheierii de către <u>Utilizator</u> Operator a contractului de <u>racordare</u> execuție a instalației de racordare; În cazul locurilor de producere, sau de producere și consum, autorizația de construire a obiectivului se</p>	<p>Lit.i – necesită clarificare</p> <p>Conform Ord. ANRE 63/2014 de modificare a Ord. ANRE nr. 59/2013, art.36 alin.1 lit.c) s-a abrogat- prin urmare autorizatia de construire a obiectivului, a fost eliminată din Regulament, ca document necesar incheierii contractului de racordare. In opinia noastră acest document este necesar la incheierea contractului de racordare având în vedere necesitatea finalizării contractului de racordare, prin realizarea instalației de racordare și punerea în funcțiune a instalației</p>	<p>Nu se acceptă propunerea de completare a prezentului alin. Demersurile pentru obținerea autorizației de construire se pot face în paralel cu execuția proiectului tehnic al instalației de racordare.</p> <p>Se acceptă completarea punctul 10 cu o lit nouă (lit. p), referitoare la obligația utilizatorului de a obține autorizația de construire a obiectivului până la data încheierii contractului de execuție.</p> <p>S-a completat punctul 9 lit. j)</p>

			<p><u>obține de către Utilizator până la data încheierii de către Operator a contractului de execuție a instalației de racordare.</u></p>	<p>de utilizare, care în cazul unor construcții noi necesită și existența acestei autorizații de construire pentru realizarea obiectivului, iar finalizarea acestuia ar trebui să fie o altă condiție de finalizare a contractului de racordare.</p> <p>(precizăm că la documentele de emitere ATR, Regulamentul prevede autorizatia de construire <u>numai în cazul organizarii de șantier</u>- cf art.14 alin.1 lit.h – nu și pentru alte obiective)</p> <p>În cazul locurilor de consum, trebuie evitate situațiile în care OR ar risca depășirea termenului de 90 zile prevăzute în Regulament, dacă această AC a obiectivului nu ar fi obținută de utilizator până la încheiere contractului de execuție, așa cum este prevăzut în documentul în discuție.</p> <p>Cf. art.44 alin(2) din regulament, OD este obligat ca « <i>In situatia in care instalatia de racordare consta intr-un bransament racordat la rețeaua de joasă tensiune, termenul total pentru proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului este de maximum 90 de zile</i></p>	<p>referitor la obligația operatorului de a realiza instalația de racordare în termen de 90 de zile calendaristice, cu condiția ca utilizatorul să obțină autorizația de construire pentru obiectiv.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p><i>calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiția achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare. »</i></p> <p>În cazul în care nu se acceptă reformularea de la Lit.i – care se referă la obținerea de către Utilizator a autorizației de construire a obiectivului până la data încheierii de către Operator a contractului de execuție a instalației de racordare;</p> <p>propunem, ca prevederea de mai sus, să facă parte din capitolul <u>“Obligațiile Utilizatorului”</u> și tot acolo să fie scris precizat «daca Utilizatorul nu aduce AC pana la data...contractul este reziliat »</p>	
40	6.1 lit. j)	acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu <i>Operatorul</i> , ulterior încheierii prezentului contract și elaborării proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către <i>Operator</i> a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare; ⁷⁾	CN Transelectrica acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu <i>Operatorul</i> , ulterior încheierii prezentului contract și elaborării proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către <i>Operator</i> a drepturilor de uz, servitute și <u>superficie</u> asupra terenului pe care se amplasează instalația de racordare; ⁷⁾	Completare	Nu se acceptă completarea propusă. Nu se pot include prevederi care exced <i>Legea</i> , prin care să fie afectat dreptul de proprietate. Trebuie evitată amplasarea instalației de racordare pe terenul proprietatea privată a unui terț. Edificarea instalației de racordare se face în baza autorizației de construire, care se emite pe numele operatorului de rețea.

41	6.1 lit. j)		<p>Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu Operatorul, ulterior încheierii prezentului contract și elaborării proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către Operator a drepturilor necesare în vederea edificării instalației de racordare/ lucrarilor de intarire, precum si drepturile de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare; ⁷⁾</p> <p>⁷⁾Se prevede numai în situația în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț.</p>	<p>Pentru edificare instalațiilor sunt necesare drepturi de construire în toate cazurile legate de proprietate privată, acestea fiind necesare a se constitui de către toți proprietarii, inclusiv utilizatori, nu doar de către proprietarii terți.</p>	<p>Nu se acceptă completarea propusă. Edificarea instalației de racordare se face în baza autorizației de construire, care se emite pe numele operatorului de rețea.</p> <p>Nu se acceptă eliminarea propusă. Conform prevederilor legale în vigoare, punctul de delimitare se stabilește la limita de proprietate. În situația de excepție în care instalația de racordare se amplasează pe terenul utilizatorului, au aplicabilitate prevederile art. 22 alin. (4) din <i>Regulament</i>. Utilizatorul se angajează să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute pentru exploatarea instalației de racordare în folosul utilizatorului; această obligație se include în contractul de distribuție/transport încheiat de utilizator cu operatorul de rețea sau, în situația unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator.</p>
----	-------------	--	--	--	--

					S-a completat în acest sens punctul 10 cu o lit. nouă, lit. q).
42	6.1 lit. j)		E.ON Moldova Distribuție Înscris privind acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu Operatorul, ulterior încheierii prezentului contract și elaborării proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către Operator a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare; ⁷⁾		Nu se acceptă propunerea de completare. Considerăm că este suficientă formularea inițială.
43	6.1 lit. k)	convenția încheiată de Operator cu proprietarul terenului, având ca obiect exercitarea de către Operator a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, document ce se obține ulterior încheierii prezentului contract, până la data încheierii de către Operator a contractului de execuție a instalației de racordare; ⁷⁾	CN Transelectrica convenția încheiată de Operator cu proprietarul terenului, având ca obiect exercitarea de către Operator a drepturilor de uz, servitute și superficie asupra terenului pe care se amplasează instalația de racordare, document ce se obține ulterior încheierii prezentului contract, până la data încheierii de către Operator a contractului de execuție a instalației de racordare;	Completare	Nu se acceptă propunerea. A se vedea comentariile de la punctul 6.1. lit j).
44	6.1 lit. k)		Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia convenția încheiată de Operator cu proprietarul terenului, având ca obiect exercitarea de către Operator a drepturilor necesare în vederea edificării instalației	Pentru edificare instalațiilor sunt necesare drepturi de construire în toate cazurile legate de proprietate privată, acestea fiind necesare a se constitui de către toți proprietarii, inclusiv utilizatori, nu doar de către	Nu se acceptă propunerile. A se vedea comentariile de la punctul 6.1. lit j). S-a completat punctul 10 cu o lit. nouă, lit. q).

			<p>de racordare/lucrarilor de intarire, precum si drepturile de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, document ce se obține ulterior încheierii prezentului contract, până la data încheierii de către Operator a contractului de execuție a instalației de racordare; ⁷⁾</p> <p>⁷⁾Se prevede numai în situația în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț.</p>	proprietarii terti.	
45	6.1 lit. k)		<p>E.ON Moldova Distribuție</p> <p>convenția încheiată de Operator cu proprietarul terenului <u>și cu Utilizatorul</u>, având ca obiect exercitarea de către Operator a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, document ce se obține ulterior încheierii prezentului contract, până la data încheierii de către Operator a contractului de execuție a instalației de racordare; ⁷⁾ <u>În convenție se precizează ca Utilizatorul suportă din surse proprii contravaloarea și indemnizațiilor și despagubirilor stabilite</u></p>	<p>completare cf. art.39 alin. 1 și 3 din Regulament :</p> <p><i>Art. 39. – (1) In condițiile prevazute la art. 38 alin. (1), pentru mutarea pe noile amplasamente a instalatiilor operatorului de retea, sunt necesare urmatoarele documente:</i></p> <p><i>a) actul care atesta dreptul de folosinta ai operatorului de retea asupra terenurilor pe care urmeaza sa fie amplasate instalatiile electrice deviate si/sau</i></p> <p><i>b) conventia pentru exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor proprietate privata afectate de capacitatile energetice.</i></p>	<p>Nu se acceptă propunerea de completare.</p> <p>Art. 39 din <i>Regulament</i> se referă la lucrările de deviere.</p>

				(3) <i>Utilizatorul suporta din surse proprii contravaloarea indemnizatiilor si despagubirilor stabilite in conventiile/ contractele prevazute la alin. (1).</i>	
46	6.1 lit. 1)	<p>autorizația de construire a instalației de racordare la rețeaua electrică, document ce se obține de către Operator ulterior încheierii prezentului contract, cu excepția cazului în care Utilizatorul obține autorizația de construire a instalației de racordare odată cu autorizația de construire a obiectivului;</p>	<p>CN Transelectrica</p> <p>autorizația de construire a instalației de racordare la rețeaua electrică, document ce se obține de către Operator sau de catre Utilizator in numele Operatorului ulterior încheierii prezentului contract, cu excepția cazului în care Utilizatorul obține autorizația de construire a instalației de racordare odată cu autorizația de construire a obiectivului;</p>	<p>Autorizația de construire a instalației de racordare se obține de către Operatorul de rețea ulterior încheierii contractului de racordare, cu excepția cazului în care utilizatorul obține autorizația de construire a instalației de racordare odată cu autorizația de construire a obiectivului;</p> <p>Nota: Conform ordinului ANRE nr.59/2013 art.33 alin.(1) lit.d) - Avizul tehnic de racordare își încetează valabilitatea în situația în care expiră perioada de valabilitate a autorizației de construire sau a perioadei de valabilitate a aprobarilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare. Ce se va întâmpla în acest caz cu contractul de racordare?</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Autorizația de construire pentru instalația de racordare se obține după realizarea proiectului tehnic, în cadrul căruia se elaborează documentația necesară obținerii autorizației de construire.</p> <p>Obținerea autorizației de construire a instalației de racordare este obligația operatorului de rețea. Ea se obține direct prin salariații operatorului sau prin încheierea unui contract cu un operator economic atestat (proiectant, executant).</p> <p>Art. 33 alin. (1) lit. d) din <i>Regulament</i> se referă la autorizația de construire pentru realizarea obiectivului de la locul de consum/producere, în baza căreia se emite avizul tehnic de racordare pentru organizarea de șantier. Este singura situație în care autorizația de construire pentru realizarea obiectivului face parte din documentația ce trebuie</p>

					depusă de utilizator pentru emiterea ATR (art. 14 alin. (1) lit. h)).
47	6.1 lit. l)		<p>Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia autorizația de construire a instalației de racordare la rețeaua electrică, document ce se obține de către Operator ulterior încheierii prezentului contract, cu excepția cazului în care Utilizatorul obține autorizația de construire a instalației de racordare odată cu autorizația de construire a obiectivului;</p> <p>Autorizația de construire având ca obiect lucrările de întarire specifice/ generale, document ce se obține de către Operator ulterior încheierii prezentului contract, cu excepția cazului în care Operatorul împuternicește Utilizatorul/ Proiectantul/ Executantul să obțină autorizația de construire odată cu autorizația de construire a obiectivului;</p>	A se completa autorizația de construire având ca obiect lucrările de întarire specifice/generale.	Se acceptă introducerea unui nou paragraf (lit. nouă în cadrul punctului 6.1).
48	6.1 lit. l)		<p>FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud, Electrica autorizația de construire a <i>instalației de racordare la rețeaua electrică</i>, document ce se obține de către Operator sau</p>	Precizare necesară având în vedere prevederile art. 45, alin (4) din Regulament, conform căruia autorizația de construire pentru instalația de racordare poate fi obținută în numele operatorului de rețea de proiectantul sau constructorul	Nu se acceptă propunerea. Obținerea autorizației de construire a instalației de racordare este obligația operatorului de rețea. Ea se obține direct prin salariații operatorului sau prin încheierea unui contract cu un

			de proiectantul sau constructorul atestat, ales de utilizator, in conditiile art. 45, alin (4) din Regulament, ulterior incheierii prezentului contract, cu exceptia cazului in care <i>Utilizatorul</i> obtine autorizatia de construire a instalatiei de racordare odata cu autorizatia de construire a obiectivului;	desemnat de utilizator.	operator economic atestat (proiectant, executant). Și atunci când autorizația de construire pentru instalația de racordare se obține de un operator economic atestat ales de utilizator, aceasta se face printr-un contract încheiat cu operatorul de rețea, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) din <i>Regulament</i> .
49	6.1 lit. m)	documentele necesare pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor <i>Operatorului</i> , respectiv actul care atestă dreptul de folosință al <i>Operatorului</i> asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalațiile electrice deviate și/sau convenția pentru exercitarea de către <i>Operator</i> a drepturilor de uz și servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate; documentele se obțin până la data încheierii de către <i>Operator</i> a contractului de execuție a lucrărilor de deviere; ²⁾	CN Transelectrica documentele necesare pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor <i>Operatorului</i> , respectiv actul care atestă dreptul de uz, servitute și suprafață al <i>Operatorului</i> asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalațiile electrice deviate și/sau convenția pentru exercitarea de către <i>Operator</i> a drepturilor de uz și servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate; documentele se obțin până la data încheierii de către <i>Operator</i> a contractului de execuție a lucrărilor de deviere;	Completare	Nu se acceptă. Este prevăzut deja dreptul de folosință asupra terenului. Pentru ca operatorul să beneficieze de dreptul de uz și servitute asupra terenurilor pe care sunt amplasate instalațiile electrice, se încheie o convenție, în conformitate cu prevederile Legii 123/2012.
50	6.1 lit. n)	autorizația de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere, document ce se obține de	CN Transelectrica autorizația de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere, document ce se obține	Completare	Nu se acceptă Obligația obținerii autorizației de construire/ desființare revine operatorului de rețea,

		către <i>Operator</i> până la data încheierii de către <i>Operator</i> a contractului de execuție a lucrărilor de deviere. ²⁾	de către <i>Operator</i> sau de către <i>Utilizator</i> în numele <i>Operatorului</i> până la data încheierii de către <i>Operator</i> a contractului de execuție a lucrărilor de deviere.		deținător al instalației. În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din <i>Regulament</i> , utilizatorul are obligația de a obține avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.
51	6.1 lit. n)		E.ON Moldova Distribuție autorizația de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere, document ce se obține de către UTILIZATOR Operator până la data încheierii de către <i>Operator</i> a contractului de execuție a lucrărilor de deviere. ²⁾	corectare cf art.39 alin.4 din Regulament «(4) Pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor operatorului de rețea, <u>utilizatorul are obligația sa obțină toate avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizației de construire sau de desființare pentru lucrarea de deviere, pe baza documentațiilor întocmite în cadrul studiului de soluție pentru eliberarea amplasamentului.</u>	
52	6.1 lit. nouă		CN Transelectrica <i>Contractul/Convenția</i> dintre <i>Utilizatori</i> în cazul în care soluția de racordare este una comună	Completare	Se acceptă
53	6.2	<i>Părțile</i> convin ca documentul constând în convenția pentru exercitarea de către <i>Operator</i> a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, să fie obținut de către: a) <i>Operator</i> ; b) <i>Utilizator</i> , împuternicit	CN Transelectrica <i>Părțile</i> convin ca documentul constând în convenția pentru exercitarea de către <i>Operator</i> a drepturilor de uz, servitute și superficie asupra terenului pe care se amplasează instalația de racordare, să fie obținut de către: a) <i>Operator</i> ; b) <i>Utilizator</i> , împuternicit de	Completare	Nu se acceptă completarea propusă. A se vedea comentariile de la punctul 6.1 lit. m).

54	6.2	de către Operator în acest sens. ⁷⁾	<p>către Operator în acest sens.</p> <p>Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia</p> <p>Părțile convin ca documentele constând în convenția pentru exercitarea de către Operator a drepturilor necesare în vederea edificării instalației de racordare/lucrarilor de intarire specifice si/sau generale, precum si drepturile de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, să fie obținut de către:</p> <p>a) Operator;</p> <p>b) Utilizator/ Executant/ Proiectant, împuternicit de către Operator în acest sens. ⁷⁾</p>	<p>Alinire la toate referințele privitoare la drepturile reale necesare edificării instalațiilor.</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>A se vedea comentariile de la punctul 6.1. lit j).</p> <p>Formularea propusă în documentul de discuție este în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) și (3) din <i>Regulament</i>, precum și cu prevederile <i>Legii 123/2012, cu modificările și completările ulterioare</i>.</p>
55	6.2		<p>E.ON Moldova Distribuție</p> <p><u>Propunem mutarea acestei prevederi la rubrica « Obligațiile utilizatorului » cu următoarea reformulare și completare:</u></p> <p><u>Utilizatorul are obligația să obțină</u> Părțile convin ca documentul constând în convenția pentru exercitarea de către Operator a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, <u>în situația în care rețeaua electrică detinută de utilizator va fi amplasată pe proprietatea publică sau a</u></p>	<p>Nota ⁷⁾ <i>Se prevede numai în situația în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț.</i></p> <p><u>Acest caz considerăm că este aplicabil inclusiv în situația prevăzută la art.22 alin.6 din Regulament.</u></p> <p><i>« 22(6) In cazul in care, la cererea utilizatorului, prin exceptie de la prevederile alin. (2), punctul de delimitare se stabileste in amonte de limita de proprietate, rețeaua electrica detinuta de utilizator va fi amplasata pe proprietatea publică sau a terților si prin</i></p>	<p>Nu se acceptă. Formularea propusă în documentul de discuție este în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din <i>Regulament</i>.</p> <p>Art. 22 alin. (6) din <i>Regulament</i> se referă la instalația de utilizare, nu la cea de racordare. Realizarea instalației de utilizare nu face obiectul contractului de racordare.</p> <p>Notele oferă indicații referitoare la modul de utilizare a unor clauze din conținutul-cadru al contractului, în scopul includerii în contractul de</p>

			<p><u>tertilor</u> să fie obținut de către:</p> <p>a) Operator;</p> <p>b) Utilizator, împuternicit de către Operator în acest sens.⁷⁾</p> <p><u>Utilizatorul are obligația sa obțină în prealabil de la proprietarii terenurilor dreptul de uz și de servitute asupra proprietăților acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare;</u></p> <p><u>În cazul în care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalațiilor se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul are obligația să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute pentru exploatarea instalației de racordare în folosul utilizatorului. Această obligație se include în contractul de distribuție/transport încheiat de utilizator cu operatorul de rețea sau, în situația unui loc de consum pentru care</u></p>	<p><u>urmă utilizatorul este obligat:</u></p> <p><i>a) să obțină în prealabil de la proprietarii terenurilor dreptul de uz și de servitute asupra proprietăților acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare;</i></p> <p><i>b) să asigure operarea și mentenanța instalațiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat și autorizat sau prin operatori economici atestați conform legii, fiind direct răspunzător, în condițiile legii, de producerea unor incidente sau accidente și de urmările acestora.</i></p> <p><u>Propunem ca Nota 7 să fie completată și cu situația prevăzută în Regulamentul la art.22 alin.4</u></p> <p><i>(4) În cazul în care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalațiilor se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul are obligația să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de</i></p>	<p>racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator, numai a clauzelor aplicabile.</p> <p>Conținutul notelor nu apare în contractul de racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator.</p> <p>S-a introdus la punctul 10 un paragraf suplimentar la o lit. nouă, referitor la prevederile art. 22 alin. (4).</p>
--	--	--	--	---	--

			<u>utilizatorul nu incheie direct un asemenea contract, se include in contractul de furnizare a energiei electrice incheiat de utilizator.</u>	<i>retea a drepturilor de uz si servitute pentru exploatarea instalatiei de racordare in folosul utilizatorului. Aceasta obligatie se include in contractul de distributie/transport incheiat de utilizator cu operatorul de retea sau, in situatia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu incheie direct un asemenea contract, se include in contractul de furnizare a energiei electrice incheiat de utilizator. »</i>	
56	6.3	<i>Părțile convin ca documentele pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor Operatorului, respectiv actul care atestă dreptul de folosință al Operatorului asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalațiile electrice deviate și/sau convenția pentru exercitarea de către Operator a drepturilor de uz și servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate, să fie obținute de către:</i> a) <i>Operator;</i> b) <i>Utilizator, împuternicit de către Operator în acest sens.</i> ²⁾	CN Transelectrica <i>Părțile convin ca documentele pentru executarea/mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor Operatorului, respectiv actul care atestă dreptul de uz, servitute și suprafață al Operatorului asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalațiile electrice deviate și/sau convenția pentru exercitarea de către Operator a drepturilor de uz, servitute și suprafață asupra terenurilor proprietate privată afectate, să fie obținute de către:</i> a) <i>Operator;</i> b) <i>Utilizator, împuternicit de către Operator în acest sens.</i>	Completare	Se acceptă parțial completarea propusă. Pentru exercitarea drepturilor de uz și servitute este prevăzută încheierea unei convenții, conform <i>Legii</i> . Este menționat dreptul de folosință asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalațiile electrice.
57	6.3		E.ON Moldova Distribuție <u>Operatorul de rețea poate împuternici utilizatorul să incheie, în numele și pe seama</u>	Conform Notei ² din doc discutie –« <i>Se prevede numai în cazul în care sunt necesare lucrări pentru îndeplinirea condițiilor</i>	Nu se acceptă completarea propusă. Instalațiile care se deviază sunt proprietatea operatorului, care este

			<p><u>sa, cu deținătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalațiile electrice, convenții/contracte privind condițiile de exercitare de către operatorul de rețea a respectivelor drepturi.</u> Părțile convin ca documentele pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor Operatorului, respectiv actul care atestă dreptul de folosință al Operatorului asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalațiile electrice deviate și/sau convenția pentru exercitarea de către Operator a drepturilor de uz și servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate, să fie obținute de către:</p> <p>a) Operator;</p> <p>b) Utilizator, împuternicit de către Operator în acest sens. ²⁾</p>	<p><i>de coexistență și/sau lucrări de deviere și acestea sunt condiționate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalației de racordare. »</i></p> <p>Regulamentul de racordare conferă dreptul OR de a împuternici utilizatorul. Nu este tocmai o situație de convenire între părți atât timp cât în situația mutării pe noile amplasamente a instalațiilor electrice ale OR, este generată de către utilizator.</p> <p><u>Completarea este în conformitate cu prevederile art.39 alin.2 din Regulament.</u></p>	<p>beneficiarul drepturilor conferite prin respectivele convenții.</p> <p>Considerăm că formularea din documentul de discuție este în acord cu prevederile art. 39 alin. (2) din <i>Regulament</i>.</p> <p>Referitor la comentarii, menționăm că <i>Regulamentul</i> prevede posibilitatea ca operatorul să împuternicească utilizatorul, nu conferă operatorului dreptul de a-l împuternici.</p>
58	Cap. 6, alin. nou		<p>CN Transelectrica</p> <p><i>Părțile convin ca documentul constând în Autorizația de construire pentru instalația de racordare, să fie obținut de către:</i></p> <p>a) <i>Operator;</i></p> <p>b) <i>Utilizator, împuternicit de către Operator în acest sens.</i></p>	Completare	<p>Nu se acceptă</p> <p>A se vedea comentariile de la propunerea similară de la punctul 6.1 lit. 1).</p>
59	7	Realizarea tuturor lucrărilor în baza contractului se face cu respectarea <i>normelor</i> de dimensionare, execuție,	<p>CN Transelectrica</p> <p>Realizarea tuturor lucrărilor se va face în conformitate cu standardele, reglementările și</p>	Modificare	<p>Nu se acceptă propunerea deoarece termenul „norme” este definit în <i>Regulament</i>.</p>

		punere în funcțiune și funcționare în vigoare.	normele tehnice cu caracter general și specifice operatorului de rețea.		
60	8.3	<p>O Parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, în următoarele situații:</p> <p>a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte Părți în acest sens;</p> <p>b) Partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația respectivă.</p>	<p>Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia</p> <p>O Parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, în următoarele situații:</p> <p>a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte Părți în acest sens;</p> <p>b) Partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația respectivă.</p> <p>c) Dacă asupra acesteia a fost inițiat procesul de schimbare a acționariatului, caz în care orice dezvaluire către potențialii cumpărători/consultanți ai acestora urmează a se face fără un acord prealabil. În legătură cu această dezvaluire, Partii în discuție îi revine obligația de a impune obligații de confidențialitate către terți în cauza cu respectarea standardului din industrie.</p>	Completarea pct. 8.3. cu situația schimbării a acționariatului unei Parti.	Nu se acceptă. Situația din cadrul propunerii de completare este un caz particular, care ar trebui să se încadreze în cazul general de la lit. b).
61	9 lit. a)	<p><i>Operatorul</i> are următoarele obligații:</p> <p>a) indicarea conținutului convenției având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a</p>	E.ON Moldova Distribuție indicarea conținutului convenției având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute	Dacă se va accepta propunerea de mutare a prevederilor de la art.6.2, la rubrica « «obligațiile utilizatorului », atunci art.9 lit (a) se va corela cu numărul de articol corespondent.	Nu se acceptă. A se vedea comentariile de la punctul 6.2. În cadrul art. 10 lit. o) este prevăzută deja obligația utilizatorului de încheiere a

		drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, în cazul în care obținerea acestui document a fost convenită conform punctului 6.2. lit. b); ⁷⁾	asupra terenului afectat de instalația de racordare, în cazul în care obținerea acestui document a fost convenită conform punctului 6.2. lit. b); ⁷⁾		convenției în numele operatorului, dacă se aplică punctul 6.2 lit. b).
62	9 lit. b)	Împuternicirea <i>Utilizatorului</i> să încheie, în numele și pe seama sa, convenția privind condițiile de exercitare de către <i>Operator</i> a drepturilor de uz și servitute, conform reglementărilor, în cazul în care obținerea acestui document a fost convenită conform punctului 6.2. lit. b); ⁷⁾	E.ON Moldova Distribuție b) împuternicirea Utilizatorului să încheie, în numele și pe seama sa, convenția privind condițiile de exercitare de către Operator a drepturilor de uz și servitute, conform reglementărilor, în cazul în care obținerea acestui document a fost convenită conform punctului 6.2. lit. b); ⁷⁾	Considerăm că prevederea de la art.6.2 lit.b – care cf Notei 7, se referă « <i>numai la situația în care terenul care urmează să fie amplasată instalația de racordare este pe proprietatea privată a unui terț</i> » este o obligație a utilizatorului cf.art.22 alin.6 din Regulament. Formularea din documentul în discuție, crează confuzie, întrucât situația în care OR îl împuternicește pe utilizator să încheie convenție pentru exercitarea drepturilor de uz și servitute este numai în cazul prevăzut la art.38 alin. 1 si art.39 din Regulament care se referă la mutarea instalațiilor OR pe noi amplasamente, lucrări de deviere a instalațiilor existente ale OR.	Nu se acceptă. Formularea propusă în documentul de discuție este în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din <i>Regulament</i> . Art. 22 alin. (6) din <i>Regulament</i> se referă la instalația de utilizare, nu la cea de racordare.
63	9 lit. e)	achitarea către <i>primul utilizator a compensației bănești</i> , în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la încasarea acesteia de la <i>Utilizator</i> ; ⁸⁾	CN Transelectrica eliminare	Consideram ca este obligatia Utilizatorului	<i>Se acceptă.</i> S-a completat cu precizarea conform căreia prevederea este valabilă în situația în care utilizatorul optează pentru plata compensației prin intermediul operatorului de rețea. A se vedea comentariile de la

64	9 lit. e)		<p>Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia achitarea către primul utilizator a compensației bănești, în termen de maxim 10 15 zile lucrătoare de la încasarea acesteia de la Utilizator; ⁸⁾</p>	<p>Solicităm un termen mai lung pe considerente organizatorice.</p>	<p>punctul 4.5. Nu se acceptă. Considerăm că termenul de 10 zile lucrătoare este suficient.</p>
65	9 lit. f)	<p>asigurarea documentației tehnico-economice pentru realizarea <i>instalației de racordare</i> până la data de, cu condiția ca <i>Utilizatorul</i> să respecte prevederile și termenele stabilite la punctul 11.1;</p>	<p>E.ON Moldova Distribuție asigurarea documentației tehnico-economice pentru realizarea instalației de racordare până la data în termen de cu condiția ca Utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la punctul 11.1, inclusiv a obligațiilor prevăzute la art.10; Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de către Utilizator, proiectantul instalației de racordare ales de către Utilizator este</p>	<p>Plata de către utilizator a tarifului de racordare integral sau prima tranșă, nu este singura condiție care trebuie îndeplinită de către acesta, astfel încât OR să demareze procedura de realizare a documentației tehnico-economice pentru realizarea instalației de racordare. Sunt necesare îndeplinirea după caz, inclusiv a obligațiilor utilizatorului, prevăzute la art.10 din documentul în discuție- în special a celor referitoare la documentele ce fac parte din contractul de racordare, inclusiv a documentelor care trebuie completate până la încheierea contractului de execuție, cf.art.6.1 din doc.disc.(ex. - <u>constituirea garanției financiare</u> în cazul locurilor de consum pt care Regulamentul prevede că termenul este precizat în contractul de racordare ; - <u>obținerea autorizației de construire a obiectivului</u> ;</p>	<p>Nu se acceptă, deoarece în faza de realizare a proiectului tehnic nu sunt necesare documentele invocate. Proiectul tehnic se realizează pe cheltuiala utilizatorului, cuprinsă în tariful de racordare. Prin urmare, realizarea proiectului tehnic trebuie condiționată numai de achitarea tranșei corespunzătoare a tarifului de racordare. Constituirea garanției financiare condiționează realizarea lucrărilor de întărire. Autorizația de construire pentru instalația de racordare se obține ulterior elaborării proiectului tehnic. Autorizația de construire a obiectivului se obține până la data încheierii contractului de execuție, la fel și convenția pentru exercitarea drepturilor de uz și servitute.</p>

				- autorizația de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere ; - încheierea convenției pentru exercitarea drepturilor de uz și servitute)	
66	9 lit. g)	obținerea autorizației de construire a <i>instalației de racordare</i> până la data de.....	CN Transelectrica eliminare	Consideram ca este obligatia Utilizatorului	Nu se acceptă A se vedea comentariile de la punctul 6.1 lit. l).
67	9 lit. g)		Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia efectuarea demersurilor in vederea obținerii autorizației de construire a instalației de racordare, prin imputernicit sub conditia detinerii de catre Operator a drepturilor asupra terenului/ constructiei afectate de instalatia de racordare până la data de.....;	Obligatia de rezultat trebuie inlocuita cu obligatia de mijloace deoarece, din punct de vedere legal, procesul de obtinere a autorizatiei de construire implica si concursul unor terti (utilizatori, primarie, etc), asupra acestora operatorul neavand niciun control. Este inechitabil a se impune operatorului termene exprese in aceste conditii.	Nu se acceptă. Conform prevederilor legale în vigoare, instalațiile de racordare la rețelele de distribuție se amplasează de regulă pe domeniul public, deci, de regulă, utilizatorii nu sunt implicați. Legislația aplicabilă prevede termene pentru emiterea de autorizații.
68	9 lit. h)	achiziția lucrărilor de execuție a <i>instalației de racordare</i> , care se va face prin cerere de oferte/licitație/ <i>încredințare directă</i> conform reglementărilor în vigoare, până la data de Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de Utilizator , executantul <i>instalației de racordare</i> ales de către Utilizator este; ⁶⁾	CN Transelectrica achiziția lucrărilor de execuție a <i>instalației de racordare</i> , care se va face prin cerere de oferte/licitație/ <i>încredințare directă</i> conform reglementărilor în vigoare Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de Utilizator , executantul <i>instalației de racordare</i> ales de către Utilizator este; ⁶⁾	Nu se poate estima data	Nu se acceptă eliminarea termenului. Contractul de racordare trebuie să conțină termene ferme pentru îndeplinirea obligațiilor de către operatorul de rețea, așa cum există pentru utilizator în ceea ce privește achitarea costurilor.
69	9 lit. i)	executarea și recepția punerii în funcțiune a	Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia	Solicitam pastrarea prevederii din contractul cadru de racordare	Se acceptă prin completarea lit. h) a punctului 9, în sensul

		<i>instalației de racordare până la data de, cu condiția ca Utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la punctul 11.1;</i>	executarea și recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare până la data de, cu condiția ca Utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la punctul 11.1; Termenul se decalază corespunzător, în funcție de data obținerii autorizației de construire a instalației de racordare.	in vigoare.	condiționării încheierii contractului de execuție de emiterea autorizației de construire pentru instalația de racordare.
70	9 lit. i)		E.ON Moldova Distribuție executarea și recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare până la data de, cu condiția ca Utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la punctul 11.1, <u>inclusiv a obligațiilor prevăzute la art.10:</u>	Plata tarifului de racordare nu este singura condiție care trebuie îndeplinită de către utilizator.	Nu se acceptă completarea propusă. Instalația de racordare se realizează pe cheltuiala utilizatorului, cuprinsă în tariful de racordare. Se acceptă observația prin completarea lit. h) a punctului 9, în sensul condiționării încheierii contractelor de execuție de obținerea documentelor prevăzute la punctul 10 lit. o) și p).
71	9 lit. j)	îndeplinirea obligațiilor prevăzute la literele f), g), h) și i) în termen total de maxim 90 de zile calendaristice de la data încheierii prezentului contract, în situația în care instalația de racordare constă într-un bransament racordat la rețeaua de joasă tensiune și cu condiția ca Utilizatorul să respecte prevederile și termenele	E.ON Moldova Distribuție îndeplinirea obligațiilor prevăzute la literele f), g), h) și i) în termen total de maxim 90 de zile calendaristice de la data încheierii prezentului contract, în situația în care instalația de racordare constă într-un bransament racordat la rețeaua de joasă tensiune și cu condiția ca Utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite	Plata tarifului de racordare nu este singura condiție care trebuie îndeplinită de către utilizator.	Se acceptă completarea condițiilor cu obținerea documentelor prevăzute la punctul 10 lit. o) și p).

		stabilite la punctul 11.1;	la punctul 11.1, <u>inclusiv a obligațiilor prevăzute la art.10;</u>		
72	9 lit. k)	realizarea <i>lucrărilor de întărire specifice</i> prevăzute la punctul 3.5, până la data de....., cu condiția ca <i>Utilizatorul</i> să respecte prevederile și termenele stabilite la punctul 11; ¹⁾	Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia realizarea lucrărilor de întărire specifice prevăzute la punctul 3.5, până la data de....., cu condiția ca Utilizatorul să achite integral tariful de racordare cu respectarea prevederile și termenele stabilite la punctul 11, sa obtina documentatia tehnico-economica relevanta, a drepturilor necesare in vederea edificarii si a autorizatiei de construire, in modalitatea agreata de parti conform prezentului contract si cu respectarea prevederilor legale in vigoare; ¹⁾	Solicitam completarea lit. k) cu toate condițiile necesare. Pana la data realizarii lucrărilor de intarire, tariful de racordare trebuie sa fie achitat integral.	Nu se acceptă. Obligațiile de achitare a tarifului de racordare, inclusiv termenele, sunt prevăzute la punctul 11.1. Elaborarea documentației tehnico-economice și obținerea autorizației de construire pentru lucrările de întărire intră în atribuțiile operatorului de rețea. Conform prevederilor <i>Regulamentului</i> , rețelele electrice deținute de operatorul de rețea se amplasează pe domeniul public.
73	9 lit. l)	realizarea <i>lucrărilor de întărire generale</i> prevăzute la punctul 3.6, până la data de....., cu condiția ca <i>Utilizatorul</i> să respecte prevederile și termenele stabilite la punctul 11; ¹⁾	Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia realizarea lucrărilor de întărire generale prevăzute la punctul 3.6, până la data de....., cu condiția ca Utilizatorul să achite integral tariful de racordare cu respectarea prevederile și termenele stabilite la punctul 11, sa obtina documentatia tehnico-economica relevanta, a drepturilor necesare in vederea edificarii si a autorizatiei de construire, in modalitatea agreata de parti	Solicitam completarea lit. l) cu toate condițiile necesare. Pana la data realizarii lucrărilor de intarire, tariful de racordare trebuie sa fie achitat integral.	Nu se acceptă. A se vedea comentariile de la punctul 9 lit. k).

			conform prezentului contract si cu respectarea prevederilor legale in vigoare; ¹⁾		
74	9 lit. n)	refacerea calculelor pentru regimurile de funcționare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către <i>Utilizator</i> a cererii pentru punerea sub tensiune a <i>instalației de utilizare</i> pentru perioada de probe, însoțită de documentația corespunzătoare prevăzută de <i>Regulament</i> , în condițiile în care cererea <i>Utilizatorului</i> pentru punerea sub tensiune a <i>instalației de utilizare</i> pentru perioada de probe a fost depusă anterior realizării tuturor <i>lucrărilor de întărire generale</i> prevăzute în <i>avizul tehnic de racordare</i> ; refacerea calculelor pentru regimurile de funcționare se realizează cu luarea în considerare:	E.ON Moldova Distribuție refacerea calculelor pentru regimurile de funcționare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Utilizator a cererii pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe, însoțită de documentația corespunzătoare prevăzută de Regulament, în condițiile în care cererea Utilizatorului pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe a fost depusă anterior realizării tuturor lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare; refacerea calculelor pentru regimurile de funcționare se realizează cu luarea în considerare: i. a locurilor de consum și/sau de producere aflate sub tensiune în momentul respectiv; ii. a locurilor de consum și/sau de producere aflate în etapa de punere sub tensiune, pentru care a fost depusă la operatorul de rețea cererea de punere sub tensiune, însoțită de documentația corespunzătoare prevăzută de Regulament. ¹⁾	Necesar clarificare – a se vedea motivatia de la art.3.6 Completarea este în concordanță cu propunerea de la același art.3.6.	Nu se acceptă propunerea. A se vedea comentariile de la punctul 3.6.

		de rețea cererea de punere sub tensiune, însoțită de documentația corespunzătoare prevăzută de <i>Regulament</i> . ¹⁾	<u>Rezultatele refacerii calculului pentru regimurile de funcționare, va face obiectul unui act adițional la prezentul contract</u>		
75	9 lit. o)	punerea sub tensiune a <i>instalației de utilizare</i> pentru perioada de probe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, cu condiția realizării recepției punerii în funcțiune a <i>instalației de racordare și a lucrărilor de întărire specifice</i> , precum și dacă au fost realizate toate <i>lucrările de întărire generale</i> prevăzute în avizul tehnic de racordare sau dacă, urmare a refacerii calculului regimurilor de funcționare în condițiile precizate la lit. n), rezultă că locul de consum și/sau de producere poate fi pus sub tensiune. ¹⁰⁾	E.ON Moldova Distribuție punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, cu condiția realizării recepției punerii în funcțiune a instalației de racordare și a lucrărilor de întărire specifice, precum și dacă au fost realizate toate lucrările de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare sau dacă, urmare a refacerii calculului regimurilor de funcționare în condițiile precizate la lit. n), rezultă că locul de consum și/sau de producere poate fi pus sub tensiune. ¹⁰⁾ <u>Punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe, se face cu condiția încheierii de către utilizator a contractului pentru transportul, distribuția și/sau furnizarea energiei electrice încheiat pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor</u>	Cf.art.48 lit.e) din regulamentul, inclusiv pe perioada de probe, trebuie să existe contractele de rețea și/sau de furnizare încheiate de către utilizator, altfel eventualele energii consumate din rețea se vor înregistra pe CPT-ul OR, sau ca dezechilibre pe piața de energie. Art.48 lit.e) « contractul de furnizare de energie electrică încheiat pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare și a receptoarelor/generatoarelor, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare, cu excepția locurilor de producere care nu necesită consum de energie electrică din rețea pentru servicii interne."	Se acceptă completarea, în sensul precizării faptului că punerea sub tensiune se face ca urmare a înregistrării cererii pentru punerea sub tensiune a <i>instalației de utilizare</i> pentru perioada de probe, având anexată documentația prevăzută în <i>Regulament</i> și în reglementările în vigoare.

			de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare;		
76	9 lit. p)	menținerea sub tensiune a instalațiilor <i>Utilizatorului</i> pe perioada realizării probelor de punere în funcțiune a <i>instalațiilor de utilizare</i> și a generatoarelor/receptoarelor <i>Utilizatorului</i> , până la îndeplinirea condițiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 luni de la data primei puneri sub tensiune; ¹⁰⁾	Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia menținerea sub tensiune a instalațiilor <i>Utilizatorului</i> pe perioada realizării probelor de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare și a generatoarelor/receptoarelor <i>Utilizatorului</i> , până la data solicitată de Utilizator, dar nu mai mult de 24 luni de la data primei puneri sub tensiune și fără ca prin aceasta să fie afectată siguranța în funcționare a SEN și să se producă sau extindă avariile. îndeplinirea condițiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 luni de la data primei puneri sub tensiune; ¹⁰⁾	Neexistând un certificat de racordare pe perioada de probe, propunem ca menținerea sub tensiune a instalațiilor <i>Utilizatorului</i> pe perioada de probe să fie condiționată de neafectarea siguranței de funcționare a SEN, conform prevederilor legale cu privire la accesul la rețea.	Se acceptă completarea, având în vedere că pe perioada realizării probelor este în vigoare contractul de racordare.
77	9 lit. s)	emiterea și transmiterea către <i>Utilizator</i> a <i>certificatului de racordare</i> , din oficiu și gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea <i>Utilizatorului</i> , în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către <i>Utilizator</i> sau împuternicitul său legal, la <i>Operator</i> , a documentației prevăzute la punctul 10 lit. k) și l). <i>Certificatul de racordare</i> emis corespunde instalațiilor	Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia emiterea și transmiterea către <i>Utilizator</i> a <i>certificatului de racordare</i> , din oficiu și gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea <i>Utilizatorului</i> , în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către <i>Utilizator</i> sau împuternicitul său legal, la <i>Operator</i> , a documentației prevăzute la punctul 10 lit. k) și l). <i>Certificatul de racordare</i> emis corespunde instalațiilor și	Solicităm completare detaliată cu privire la condițiile din conținutul CER. Aceste condiții se referă la neafectarea siguranței de funcționare a SEN, conform prevederilor legale cu privire la accesul la rețea.	Nu se acceptă. Este o situație particulară, reglementată deja în cadrul <i>Regulamentului</i> . Includerea posibilităților condiționări ulterioare este prevăzută explicit în cadrul <i>Regulamentului</i> , însoțită de detalii privind modalitățile în care pot acționa condiționările.

		<p>și capacităților de consum/ producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a <i>locului de consum și/sau de producere</i>, conform prevederilor punctul 10. lit. e).</p> <p>Emiterea certificatului de racordare este condiționată de achitarea de către <i>Utilizator</i> a compensației bănești prevăzute la punctul 10 lit. b).⁸⁾</p>	<p>capacităților de consum/ producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum și/sau de producere, conform prevederilor punctul 10. lit. e).</p> <p>Emiterea certificatului de racordare este condiționată de achitarea de către Utilizator a compensației bănești prevăzute la punctul 10 lit. b). 8)</p> <p>In situatia emiterii conform prevederilor legale a CER anterior realizarii tuturor lucrarilor de intarire prevazute in ATR, CER cuprinde conditionarile ce pot fi impuse pentru functionarea centarelei electrice, inclusiv limitarea/deconectarea evacuarii puterii acesteia in vederea asigurarea functionarii in siguranta a SEN si pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor.</p>		
78	9 lit. s)		<p>E.ON Moldova Distribuție</p> <p>emiterea și transmiterea către Utilizator a certificatului de racordare, din oficiu <u>conform reglementărilor în vigoare și gratuit</u>, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea Utilizatorului, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către Utilizator sau împuternicitul său</p>	<p>Emiterea certificatului de racordare se face gratuit, dar în cazul locurilor de consum/ producere existente, <u>actualizarea certificatului de racordare se face contra cost - Cf.art.57 (2) coroborat cu art.60 lit.b) din Regulamentul de racordare,</u></p> <p>57 (2) « Actualizarea certificatului de racordare si</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>În cazul locurilor de consum/producere existente pentru care se solicită actualizarea certificatului de racordare, se încheie contract de racordare numai în situația în care cererea utilizatorului implică îndeplinirea unor condiții tehnico-economice de racordare la rețea suplimentare (situația prevăzută la art. 60</p>

			<p>legal, la Operator, a documentației prevăzute la punctul 10 lit. k) și l). Certificatul de racordare emis corespunde instalațiilor și capacităților de consum/ producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum și/sau de producere, conform prevederilor punctul 10. lit. e). Emiterea certificatului de racordare este condiționată de achitarea de către Utilizator a compensației bănești prevăzute la punctul 10 lit. b).⁸⁾</p>	<p><i>emiterea unui duplicat se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competenta ».</i></p> <p>Art. 60. « In situatia inregistrarii unei cereri de actualizare a certificatului de racordare, operatorul de retea intreprinde, dupa caz, una dintre urmatoarele actiuni:</p> <p><i>b) emite un aviz tehnic de racordare, in cazul in care cererea utilizatorului implica indeplinirea unor conditii tehnico-economice de racordare la retea suplimentare; certificatul de racordare se actualizeaza dupa indeplinirea conditiilor din avizul tehnic de racordare. »</i></p>	<p>lit. b) din <i>Regulament</i>). În acest caz, conform <i>Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere și actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare și avizelor de amplasament, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 61/2014</i>, tariful de actualizare a certificatului de racordare este egal cu tariful de emitere a ATR. În procesul de racordare, emiterea ATR este condiționată de plata acestui tarif, emiterea certificatului de racordare actualizat realizându-se practic gratuit.</p>
79	9 lit. t)	<p>punerea sub tensiune finală a <i>instalației de utilizare</i>, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuția și/sau furnizarea energiei electrice;</p>	<p>Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuția și/sau contractul de furnizare a energiei electrice încheiat pe perioada nedeterminată, cu respectarea tuturor prevederilor legale privind aceasta etapa;</p>	<p>Completare în sensul clarificării.</p>	<p>Nu se acceptă. Sunt cazuri particulare, de exemplu situația unui loc de consum închiriat, în care se încheie un contract de furnizare pe perioadă determinată, urmând punerea sub tensiune finală.</p>
80	9 lit. u)	<p>restituirea către <i>Utilizator</i> a costurilor care revin <i>Operatorului</i> pentru</p>	<p>Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia restituirea, daca este cazul către</p>	<p>Completarea sintagmei “daca este cazul”, conform situațiilor posibile.</p>	<p>Nu se acceptă. Propunerea contravine prevederilor art. 43 alin. (5)</p>

		realizarea <i>lucrărilor de întărire</i> prevăzute la punctele 3.5 și/sau 3.6 și care se achită de <i>Utilizator</i> în condițiile existenței acordurilor prevăzute la punctul 6.1. lit. f) și g). Modalitatea de restituire este prevăzută în graficul de restituire a cheltuielilor anexat, care face parte integrantă din prezentul contract. ^{1), 12)}	Utilizator a costurilor care revin Operatorului pentru realizarea lucrărilor de întărire prevăzute la punctele 3.5 și/sau 3.6 și care se achită de Utilizator în condițiile existenței acordurilor prevăzute la punctul 6.1. lit. f) și g). Modalitatea de restituire este prevăzută în graficul de restituire a cheltuielilor anexat, care face parte integrantă din prezentul contract. ^{1), 12)}		din <i>Regulament</i> .
81	9 lit. v)	restituirea către <i>Utilizator</i> a costurilor pentru realizarea <i>capacităților energetice noi</i> rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme, ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului de rețea, în condițiile achitării acestora conform prevederilor punctului 11.4, în următoarea modalitate: ^{2), 3)}	CN Transelectrica eliminare	Intrucat legislatia si Ordinul ANRE nr.48/2008 impun suportarea costurilor de catre cel care genereaza modificarea	Nu se acceptă. Prevederile din documentul de discuție sunt în conformitate cu art. 38 alin. (3) din <i>Regulament</i> .
82	9 lit. nouă		CN Transelectrica Operatorul de rețea va emite Utilizatorului o factură de regularizare după finalizarea Lucrărilor de racordare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în termen de	Completare	Nu se acceptă. S-a completat deja punctul 12 cu prevederi în sensul actualizării valorii lucrărilor după elaborarea proiectului tehnic (la propunerea CN Transelectrica). Punctul 12 conține și

			30 (treizeci) zile de la data semnării procesului verbal la punerea în funcțiune (PIF).		prevederi referitoare la modificarea valorii lucrărilor în funcție de valoarea contractului de execuție. În aceste condiții, considerăm că nu se justifică întocmirea unei facturi de regularizare decât dacă aceasta este în sensul returnării unor sume de bani <i>Utilizatorului</i> .
83	9 lit. nouă		CN Transelectrica In cazul in care in urma inspectiilor Operatorului in instalatiile Utilizatorului se constata intarzieri fata de graficul de racordare acesta il va Notifica si are dreptul sa suspende executia lucrarilor in cazul in care Utilizatorul nu intreprinde masuri pentru incadrarea in termenele contractuale.	Completare	Se acceptă. S-a introdus un nou alin, la punctul 13 (punctul 13.8).
84	9. alin. nou		FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud	Consideram necesara inserarea unui articol clar cu privire la termenele asumate de OD la pct 9 f), g), h), i), k), l), m), care se vor decala corespunzator cu intarzierile inregistrate la plata tarifului de racordare de catre utilizator, fara a fi necesara semnarea de acte aditionale	La punctul 13.2 există prevederi în acest sens.
85	10 lit. a)	achitarea tarifului de racordare prevăzut la punctul 4.1	CN Transelectrica Achitarea pretului contractului	Modificare	Nu se acceptă. A se vedea comentariul de la punctul 4.1.
86	10 lit. b)	achitarea către <i>Operator</i> a unei <i>compensații bănești</i> ,	CN Transelectrica eliminare	Sunt incluse in pretul contractului	Nu se acceptă. A se vedea comentariul de la

87	10 lit. b)	c convenite <i>primului utilizator</i> în conformitate cu prevederile <i>Regulamentului</i> , a cărei valoare este ⁸⁾	FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud, Electrica achitarea către <i>Operator</i> a unei <i>compensatii banesti</i> , convenite <i>primului utilizator</i> în conformitate cu prevederile <i>Regulamentului</i> , a carei valoare este <u>prevazuta la punctul 4.5.</u> ⁸⁾	Valoarea compensatiei este precizata la punctul 4.5. si consideram este suficienta trimiterea catre acest punct.	punctul 4.1. Se acceptă propunerea.
88	10 lit. c)	achitarea către <i>Operator</i> a costurilor prevăzute la punctele 4.2 și/sau 4.3, pentru realizarea <i>lucrărilor de întărire</i> a rețelei, în condițiile în care <i>Utilizatorul</i> a comunicat <i>Operatorului</i> acordul prevăzut la punctele 6.1. lit. f) și/sau g); ^{1), 12)}	CN Transelectrica eliminare	Sunt incluse in pretul contractului	Nu se acceptă. A se vedea comentariul de la punctul 4.1.
89	10 lit. d)	constituirea în favoarea <i>Operatorului</i> , conform <i>avizului tehnic de racordare</i> , a unei <i>garanții financiare</i> în valoare de lei, cu următoarea/următoarele formă/forme:, în termen de de la data semnării prezentului contract; ¹³⁾ Documentele care dovedesc constituirea <i>garanției financiare</i> , cu forma și valoarea precizate, se	E.ON Moldova Distribuție <u>Pentru locurile de producere sau de producere și consum,</u> constituirea în favoarea <i>Operatorului</i> , conform <i>avizului tehnic de racordare</i> , a unei <i>garanții financiare</i> în valoare de lei, cu următoarea/următoarele formă/forme: <u>În cazul locurilor de consum, constituirea garanției financiare, în valoare de lei, cu următoarea/următoarele</u>	Pentru locurile de producere garanția se constituie înaintea încheierii contractului de racordare. Cf. art.31 (4) din Regulamentul de racordare, « În situația unui loc de producere, utilizatorul are obligația se constituie garanția financiară înscrisă în avizul tehnic de racordare conform prevederilor alin. (3) <u>anterior încheierii contractului de racordare</u> , în cel mult 3 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare. În situația unui loc de	Nu se acceptă. În cazul unui loc de producere, constituirea garanției financiare este o condiție pentru încheierea contractului de racordare, conform art. 36 alin. (1) lit. d) din <i>Regulament</i> . Prin urmare, nu mai poate reprezenta o obligație prevăzută în contract. Conform Notei 13, se menține prevederea numai în situația unui loc de consum/loc de consum și de producere nou sau a aprobării unui spor de putere care conduce la o

		prezintă <i>Operatorului</i> în același termen și devin documente ale prezentului contract.	formă/forme: se va face în termen de de la data semnării prezentului contract; ¹³⁾ Documentele care dovedesc constituirea garanției financiare, cu forma și valoarea precizate, se prezintă <i>Operatorului</i> în același termen și devin documente ale prezentului contract.	consum, utilizatorul are obligația sa constituie garanția financiară în termenul prevăzut în contractul de racordare. »	putere aprobată totală pentru consum mai mare de 1 MW la locul de consum/locul de consum și de producere respectiv, dacă sunt necesare lucrări de întărire pentru consumul puterii aprobate și cu condiția ca obligația de constituire a garanției financiare să fie precizată în avizul tehnic de racordare.
90	10 lit. e)	realizarea prin finanțare directă a <i>instalației de utilizare</i> și, în situația unui loc de producere/loc de consum și de producere, a capacităților de producere a energiei electrice, corespunzător etapelor de dezvoltare prevăzute în <i>avizul tehnic de racordare</i> pentru evoluția <i>puterii aprobate</i> , respectiv pentru: - etapa I, $P_{aprobata} = \dots\dots\dots$, finalizare instalații până la data de	CN Transelectrica Clarificare	La punctul 10 lit.e unde sunt enumerate etapele de dezvoltare prevăzute în ATR cum se va proceda în cazul în care utilizatorul nu va respecta aceste termene. Acestea au fost trecute în ATR și apoi în contractul de racordare. Ce se va întâmpla dacă nu se vor realiza lucrările în termenele prevăzute?. Vor trebui introduse în contract aceste termene revizuite care nu vor mai corespunde cu cele înscrise în ATR?	Conform punctului 13.6 lit. b) și c) din propunerea de document de discuție, dacă utilizatorul nu respectă etapele de dezvoltare prevăzute la punctul 10 lit. e), operatorul este în drept să execute garanția financiară, iar noile termene se prevăd într-un act adițional la contract.
91	10 lit. e)	la data de - etapa a II-a, $P_{aprobata} = \dots\dots\dots$, finalizare instalații până la data de - etapa a III-a, $P_{aprobata} = \dots\dots\dots$, finalizare instalații până la data de - etapa a IV-a, $P_{aprobata} = \dots\dots\dots$, finalizare instalații până la data de	Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia realizarea prin finanțare directă a <i>instalației de utilizare</i> și, în situația unui loc de producere/loc de consum și de producere, a capacităților de producere a energiei electrice, corespunzător etapelor de dezvoltare prevăzute în <i>avizul tehnic de racordare</i> pentru evoluția <i>puterii aprobate</i> ,	Coroborat cu 6.1., lit. i), obligația utilizatorului de obținere a autorizației de construire a obiectivului.	Se acceptă propunerea. S-a introdus un paragraf nou (lit. nouă) în cadrul punctului 10.

		<p>.....</p> <p>- etapa finală, P_{aprobată} =, finalizare instalații până la data de</p>	<p>respectiv pentru:</p> <p>- etapa I, Paprobată =, finalizare instalații până la data de</p> <p>- etapa a II-a, Paprobată =, finalizare instalații până la data de</p> <p>- etapa a III-a, Paprobată =, finalizare instalații până la data de</p> <p>- etapa a IV-a, Paprobată =, finalizare instalații până la data de</p> <p>- etapa finală, Paprobată =, finalizare instalații până la data de</p> <p>Utilizatorul obtine autorizatia de construire a obiectivului pana la data incheierii de catre Operator a contractului de executie a instalatiei de racordare.</p>		
92	10 lit. i)	să obțină, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor <i>Operatorului</i> , avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizației de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere, pe baza documentațiilor întocmite în cadrul studiului de soluție pentru eliberarea amplasamentului; ²⁾	CN Transelectrica Sa obtina, pentru instalatia de racordare si mutarea pe noile amplasamente a instalatiilor Operatorului, avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism si obtinerea autorizatiei de construire si/sau de desfiintare.	Modificare	Nu se acceptă. A se vedea comentariul de la punctul 6.1 lit. n). Obligația obținerii autorizației de construire/ desființare revine operatorului de rețea, deținător al instalației. În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din <i>Regulament</i> , utilizatorul are obligația de a obține avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.
93	10 lit. j)	adresarea către <i>Operator</i> a cererii pentru punerea sub	CN Transelectrica	Modificare	Nu se acceptă. Nu este o propunere de fond.

		tensiune a <i>instalației de utilizare</i> pentru perioada de probe, anexând cererii documentația prevăzută în <i>Regulament</i> și în reglementările în vigoare; ¹⁰⁾	<i>Transmiterea</i> catre Operator a cererii pentru punerea sub tensiune a <i>instalației de utilizare</i> pentru perioada de probe, anexând cererii documentația prevăzută în <i>Regulament</i> și în reglementările în vigoare; ¹⁰⁾		Considerăm că este mai potrivită formularea propusă în documentul de discuție.
94	10 lit. o)	să încheie, în numele și pe seama <i>Operatorului</i> , convenția având ca obiect exercitarea de către <i>Operator</i> a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, în cazul în care obținerea acesteia a fost convenită conform punctului 6.2. lit. b); ⁷⁾	Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia să încheie, în numele și pe seama Operatorului, pana la data de ... , convenția având ca obiect exercitarea de către Operator a drepturilor in vederea edificării instalației de racordare/ lucrarilor de intarire specifice si/sau generale, precum si drepturile de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, în cazul în care obținerea acestora acesteia a fost convenită conform punctului 6.2. lit. b). ⁷⁾	Alinire la toate referintele privitoare la drepturile reale necesare edificării instalațiilor.	Se acceptă parțial. S-au completat lit. h) și j) ale punctului 9 (Obligațiile operatorului), astfel încât încheierea contractului de execuție să fie condiționată de încheierea convenției având ca obiect exercitarea drepturilor de uz și servitute pentru instalația de racordare. A se vedea comentariile de la punctul 6.1 lit. k).
95	10 lit. nouă		CN Transelectrica <i>Achitarea catre primul utilizator a compensatiei banesti</i>	Completare	Se acceptă. La punctul 4.5 s-a introdus faptul că utilizatorul optează pentru plata compensației direct către primul utilizator sau prin intermediul operatorului de rețea. Conform prevederilor <i>Metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 28/2003</i> , compensația bănească se încasează de operatorul de rețea, care o predă primului utilizator. Metodologia

					urmează să fie revizuită în cursul acestui an.
96	10 lit. nouă		<p>CN Transelectrica</p> <p>Sa plateasca factura de regularizare, emisa de Operatorul de retea, in 15 zile de la emiterea acesteia.</p>	Completare	Se acceptă prin introducerea unui alin. nou în cadrul punctului 11, referitor la emiterea de către operator a facturilor în baza cărora utilizatorul achită obligațiile financiare.
97	10 lit. nouă		<p>CN Transelectrica</p> <p>Sa suporte eventualele costuri ocazionate de suspendarea contractului de executie conform clauzei 13.2.</p>	Completare	Nu se acceptă. În derularea contractului de racordare, costurile lucrărilor se percep în avans. Prin urmare, sistarea executării lucrărilor în situația întârzierii plății unei rate este o măsură suficientă pentru ca operatorul să nu înregistreze costuri suplimentare în cadrul contractului de execuție.
98	10 lit. nouă		<p>CN Transelectrica</p> <p>Sa transfere dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplsate instalatiile Operatorului catre Operatorul de retea cu suportarea costurilor de racordare si cele rezultate din eliberarea amplasamentului si realizarea conditiilor de coexistenta pe noile amplasamente).</p>	Conform legislatiei proprietatii publice a statului., terenurile vor trece in propritetea publica a statului.	Nu se acceptă. Prevederile art. 30 din <i>Lege</i> sunt aplicabile rețelelor electrice existente.
99	10 lit. nouă		<p>CN Transelectrica</p> <p>Sa semneze Proces Verbal de confirmare pentru inceperea</p>	Se va evita realizarea unor instalatii de racordare fara realizarea obiectivului energetic	Se acceptă pentru situațiile în care racordarea se realizează la rețeaua de medie sau înaltă

			lucrarilor in instalatiile proprii inainte de semnarea contractului de executie al lucrarilor de racordare.		tensiune, prin completarea punctului 9 lit. h).
100	10 lit. nouă		<p>CN Transelectrica</p> <p>Sa transmita Operatorului informari perodice (3 luni) privind stadiul realizarii lucrarilor in instalatiile proprii si sa permita accesul Operatorului pentru verificare in teren a stadiului acestora.</p>	Se va evita realizarea unor instalatii de racordare fara realizarea obiectivului energetic	<p>Nu se acceptă.</p> <p>S-a prevăzut alin. nou 13.8, conform căruia operatorul are dreptul să sisteze executarea lucrărilor dacă se constată întârzieri față de termenele de realizare a etapelor de dezvoltare prevăzute în contract.</p> <p>Se pot introduce ca și clauze suplimentare în contract, în anumite cazuri, considerate justificate de către operator.</p>
101	10 lit. nouă		<p>E.ON Moldova Distribuție</p> <p><u>Să obțină autorizația de construire a obiectivului până la data (înainte de încheierea de către Operator a contractului de executie a instalației de racordare);</u></p>	<p>Cf.art.6.1 lit.i), din documentul in discutie, acest document trebuie să facă parte din contract (dacă se acceptă propunerea noastră de la acest punct din document, atunci propunerea de completare ar trebui să conțină și o precizare în cadrul « notei la contractul de racordare» și anume că este valabilă prevederea de obținere a Ac după încheierea contractului de racordare și înaintea încheierii contractului de execuție, numai pentru locurile de producere. În cazul locurilor de consum, considerăm că obținerea AC trebuie să existe la încheierea contractului de racordare.</p> <p>Cf.art.13.1 din documentul în</p>	<p>Se acceptă completarea propusă.</p>

				discutie, autorizația de construire a obiectivului, este condiție de începere a lucrărilor de execuție	
102	11.1	<i>Părțile convin ca Utilizatorul să plătească tariful de racordare către Operator:</i> a) într-o singură tranșă, până la data de..... b) într – un număr de rate, conform graficului de eşalonare a ratelor de plată anexat, care face parte integrantă din prezentul contract. ¹⁷⁾	CN Transelectrica <i>Părțile convin ca Utilizatorul să plătească pretul contractului către Operator:</i> a) într-o singură tranșă, până la data de..... b) într – un număr de rate, conform graficului de eşalonare a ratelor de plată anexat, care face parte integrantă din prezentul contract. ¹⁷⁾	Modificare	Nu se acceptă. A se vedea observațiile de la punctul 4.1. La punctele 11.2, 11.3 și 11.4 se prevăd termenele de plată pentru compensații, lucrări de întărire și lucrări de deviere.
103	11.2	Compensația bănească prevăzută la punctul 10 lit. b) se achită Operatorului de către Utilizator anterior termenului pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare. ⁸⁾	CN Transelectrica Compensația bănească prevăzută la punctul 10 lit. b) se achită de către Utilizator anterior termenului pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare. ⁸⁾	Modificare	Se acceptă.
104	11.2		Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia Compensația bănească prevăzută la punctul 10 lit. b) se achită Operatorului de către Utilizator odata cu ultima transa a tarifului de racordare anterior termenului pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare. ⁸⁾	Solicitam modificarea termenului de achitare corelat cu art. 9.1. din Continutul cadru al ATR.	Nu se acceptă. Operatorul trebuie să păstreze banii utilizatorului un timp cât mai scurt. Încasarea compensației trebuie să se facă într-un moment cât mai apropiat de momentul plății acesteia către primul utilizator.
105	11. alin. nou		CN Transelectrica Utilizatorul se angajeaza sa plateaca pretul contractului,	Completare	Se acceptă. La punctul 11.1. sunt prevăzute termene de plată

			prevazut la art. 4.1, in 15 zile de la Emiterea facturii. Utilizatorul va transfera Prețul Contractului în contul cod IBAN		pentru utilizator. S-a introdus un alin. nou care prevede obligația operatorului de a emite o factură cu 15 zile înainte de termenul de plată prevăzut în contract.
106	11. alin. nou		CN Transelectrica Operatorul de rețea va emite Utilizatorului o factură de regularizare după finalizarea Lucrărilor de racordare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în termen de 30 (treizeci) zile de la data semnării procesului verbal la punerea în funcțiune (PIF). Plata se va efectua în 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii facturii.	Completare	Nu se acceptă introducerea noului alin. propus. S-a completat punctul 11 cu un nou alin., referitor la emiterea de către operator a facturilor în baza cărora utilizatorul face plățile. În graficul de eșalonare a ratelor de plată poate fi prevăzută o ultimă rată de regularizare. Punctul 12 conține prevederi referitoare la modificarea prețului contractului.
107	12.1.	În situația în care <i>tariful de racordare</i> prevăzut la punctul 4.1 este stabilit total sau parțial pe bază de deviz, prețul contractului se modifică, dacă este cazul, în funcție de valoarea contractului de execuție, cu respectarea prevederilor legale. Dacă <i>tariful de racordare</i> este stabilit parțial pe bază de deviz, modificarea se poate face numai pentru elementele stabilite pe bază de deviz.	CN Transelectrica În situația în care <i>Prețul contractului</i> prevăzut la punctul 4.1 este stabilit total sau parțial pe bază de deviz, prețul contractului se modifică, dacă este cazul, în funcție de valoarea contractului de execuție, cu respectarea prevederilor legale. Dacă <i>Prețul contractului</i> este stabilit parțial pe bază de deviz, modificarea se poate face numai pentru elementele stabilite pe bază de deviz.	Modificare	Nu se acceptă. Sunt aprobați indici specifici și tarife specifice numai pentru calculul tarifului de racordare. Valoarea lucrărilor de întărire și a lucrărilor de deviere se stabilește pe bază de deviz.
108	13.1	Activitățile aferente lucrărilor de execuție a	Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia	Solicităm eliminarea referinței la prima rata, in toate cazurile este	Nu se acceptă. Termenele ratelor de plată se

		instalației de racordare încep numai după achitarea de către Utilizator a tarifului de racordare integral/prima rată conform punctului 11.1, obținerea autorizației de construire a obiectivului și a instalației de racordare, precum și după constituirea, dacă este cazul, a garanției financiare în condițiile punctului 10 lit.d).	Activitățile aferente lucrărilor de execuție a instalației de racordare încep numai după achitarea de către Utilizator a tarifului de racordare integral/ prima rată conform punctului 11.1, obținerea autorizației de construire a obiectivului și a autorizației instalației de racordare, precum și după constituirea, dacă este cazul, a garanției financiare în condițiile punctului 10 lit.d).	necesara achitarea integrala a tarifului de racordare.	corelează cu fazele de realizare a lucrărilor. S-a introdus un text explicativ în acest sens la punctul 11.1 lit. b). Achitarea integrală în avans reprezintă de fapt achitarea într-o singură tranșă. Nu au sens ratele în acest caz.
109	13.1		E.ON Moldova Distribuție Activitățile aferente lucrărilor de execuție a instalației de racordare încep numai după: -achitarea de către Utilizator a tarifului de racordare integral/prima rată conform punctului 11.1, -obținerea autorizației de construire a obiectivului și a instalației de racordare, precum și după constituirea, dacă este cazul, a garanției financiare în condițiile punctului 10 lit.d). - <u>încheierea convenției între Operator cu proprietarul terenului și utilizator, având ca obiect exercitarea de către Operator a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare</u> - <u>Obținerea documentelor</u>	Pentru cuprinderea tuturor condițiilor ce țin de încheierea contractului de execuție, prevăzute în documentul în discuție: respectiv, Cf.art.6.1 lit.k – cu includerea în cadrul convenției și a utilizatorului, întrucât acesta trebuie să suporte contravaloarea indemnizațiilor și despăgubirilor (<u>numai dacă se constituie ca parte contractantă poate să se și achite de această obligație</u>) Cf.art.6.1 lit.m din doc disc.	Se acceptă propunerea.

			<p><u>necesare pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor Operatorului, respectiv actul care atestă dreptul de folosință al Operatorului asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalațiile electrice deviate și/sau convenția pentru exercitarea de către Operator a drepturilor de uz și servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate</u> <u>- Autorizația de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere, document ce se obține de către Operator până la data încheierii de către Operator a contractului de execuție a lucrărilor de deviere. 2)</u></p>	Cf.art.6.1 lit.n din doc. disc.	
110	13.2.	<p>Dacă <i>Utilizatorul</i> nu achită integral valoarea unei rate în conformitate cu valorile și termenele prevăzute în graficul de eşalonare a ratelor de plată anexat contractului, <i>Operatorul</i> este în drept să sisteze executarea lucrărilor. Imediat după ce <i>Utilizatorul</i> achită integral valoarea ratei, <i>Operatorul</i> reia executarea lucrărilor, în cel mai scurt timp posibil,</p>	<p>CN Transelectrica</p> <p>a) Dacă <i>Utilizatorul</i> nu achita integral valoarea unei rate în conformitate cu valorile și termenele prevăzute în graficul de esalonare a ratelor de plata anexat contractului, <i>Operatorul</i> este în drept sa <i>suspende</i> executarea lucrărilor, <i>dar nu mai mult de 3 luni. Dacă Utilizatorul achita integral valoarea ratei în termen de maxim 3 luni, Operatorul reia executarea lucrărilor, în cel mai scurt timp</i></p>	<p>Modificare Completare</p>	<p>Se acceptă completările propuse, mai puțin cea referitoare la factura de regularizare privind suspendarea contractului. A se vedea comentariile de la punctul 10, aferente aceleiași propuneri formulate de CN Transelectrica.</p>

		durata de execuție a lucrărilor de racordare convenită la punctul 9 lit. i) prelungindu-se corespunzător. ¹⁷⁾	<p>posibil, durata de execuție a lucrărilor de racordare convenita la punctul 9 lit i) prelungindu-se corespunzator.</p> <p>b) Costurile generate de suspendare se vor achita in 30 de zile de la data emiterii facturii de regularizare privind suspendarea. Valoarea acestei facturi va fi stabilita de executantul desemnat dupa evaluarea costurilor generate de suspendare.</p> <p>c) Daca nu plateste in cele 3 luni pentru punctul a) si in cele 30 de zile pentru punctul b) se vor aplica prevederile art 16.5.</p>		
111	13.2		<p>Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia</p> <p>Dacă Utilizatorul nu achită integral valoarea unei rate în conformitate cu valorile și termenele prevăzute în graficul de eşalonare a ratelor de plată anexat contractului, Operatorul este în drept să sisteze executarea lucrărilor. Imediat după ce Utilizatorul achită integral valoarea ratei, Operatorul reia executarea lucrărilor, în cel mai scurt timp posibil, durata de execuție a lucrărilor de racordare convenită la punctul 9 lit. i) prelungindu-se corespunzător.¹⁷⁾</p>	Coroborat cu propunerea de la pct. 13.1.	Nu se acceptă. A se vedea comentariile de la punctul 13.1.
112	13.3.	Părțile pot stabili de comun acord, prin acte adiționale, prelungirea perioadei de	<p>CN Transelectrica</p> <p>Partile pot stabili de comun</p>	Modificare Completare	Nu se acceptă. Propunerea de modificare ar crea posibilitatea ca operatorul

		realizare a lucrărilor de racordare sau a oricărei faze de realizare a acestora în cazul în care, din cauze ce nu pot fi imputate <i>Operatorului</i> , se ajunge la întârzieri în executarea lucrărilor.	acord, prin acte aditionale, prelungirea perioadei de realizare a lucrarilor de racordare sau a oricarei faze de realizare a acestora în care se ajunge la intarzieri în executarea lucrarilor.		de rețea să prelungească perioada de realizare a lucrărilor, din motive care i se datorează exclusiv. Pentru neîndeplinirea obligațiilor, operatorul datorează utilizatorului penalități, conform punctului 18 din contract.
113	13.5.	Contractul se consideră finalizat numai după semnarea de către comisia de recepție a procesului verbal de recepție finală a <i>instalației de racordare</i> , prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform proiectului și contractului, și după ce a fost pusă sub tensiune ultima etapă a <i>instalației de utilizare</i> , cu asigurarea în rețeaua electrică din amonte de <i>punctul de racordare</i> a tuturor condițiilor tehnice necesare racordării.	CN Transelectrica Contractul se consideră finalizat numai după semnarea de către comisia de recepție a procesului verbal de recepție la punerea în funcțiune a <i>instalației de racordare</i> , prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform proiectului și contractului, și după ce a fost emis certificatul de racordare pentru ultima etapă a <i>instalației de utilizare</i> , cu asigurarea în rețeaua electrică din amonte de <i>punctul de racordare</i> a tuturor condițiilor tehnice necesare racordării, rezultate în urma refacerii calculelor de regimuri la momentul punerii sub tensiune.	Modificare	Se acceptă parțial. Certificatul de racordare se emite anterior punerii sub tensiune a instalației de utilizare. Conform definiției din <i>Regulament</i> , obiectul contractului de racordare constă în punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare. Sunt cazuri în care nu se refac calculele de regimuri. În <i>Regulament</i> sunt detaliate condițiile tehnice din amonte de punctul de racordare care trebuie îndeplinite pentru punerea sub tensiune. S-a completat în acest sens.
114	13.5.		Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia Contractul se consideră finalizat numai după semnarea de către comisia de recepție a procesului	Completarea punctului 13.5. cu precizarea referitoare la realizarea tuturor lucrarilor de intarire, conditie necesara pentru finalizarea contractului de	Nu se acceptă. Dacă nu s-au finalizat lucrările de întărire prevăzute în ATR, se refac calculele de regimuri și se emite certificat de

			verbal de recepție finală a instalației de racordare, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform proiectului și contractului, și după ce a fost pusă sub tensiune ultima etapă a instalației de utilizare, cu asigurarea în rețeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condițiilor tehnice necesare racordării prin finalizarea tuturor lucrărilor de întărire.	racordare.	racordare cu condiționări. Este posibil ca o parte din lucrările de întărire generale din ATR să nu necesite realizarea deoarece nu se finalizează locurile de producere care le determină.
115	13 alin. nou		Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia Operatorul este îndreptățit să dispună și/sau să opereze, prin orice modalitate, întreruperea totală a evacuării puterii până la realizarea lucrărilor de întărire a RED, atât în cazul punerii sub tensiune a instalațiilor de utilizare pentru perioada de probe cât și, ulterior punerii sub tensiune finală, în măsura în care aceste măsuri se impun în vederea asigurării siguranței în funcționare în SEN și pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor.	Solicităm introducerea a 2 puncte noi care să descrie dreptul operatorului de a limita până la întrerupere puterea evacuată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și obligațiile utilizatorului într-o astfel de situație.	Se acceptă parțial, numai pentru perioada de probe, în care contractul de racordare este valabil, prin introducerea unui singur alin. suplimentar. Contractul de racordare este valabil numai până la data punerii sub tensiune finale. După această dată, dacă nu au fost realizate toate lucrările de întărire prevăzute în ATR, dar sunt condiții pentru punerea sub tensiune, se emite certificat de racordare cu condiții.
116	13 alin. nou		Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia Utilizatorul înțelege și acceptă că până la data realizării lucrărilor de întărire a RED, Operatorul are dreptul de a	Solicităm introducerea a 2 puncte noi care să descrie dreptul operatorului de a limita până la întrerupere puterea evacuată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,	

			<p>determina, dispune si/sau opera, prin orice modalitate, deconectarea Utilizatorului de la RED, in functie de conditiile tehnice existente in sistem si de necesitatea mentinerii nivelului de siguranta al RED, inclusiv pentru racordarea si punerea sub tensiune a altor producatori care nu au prevazute lucrari de intarire in avizele de racordare. Utilizatorul accepta in mod expres si confirma ca nu va tine sub nicio forma responsabil si nu va fi in niciun fel indreptatit la a solicita Operatorului plata de despagubiri sau daune-interese, prin orice mijloace, inclusiv prin actiuni in justitie, in legatura cu sau motivat de deconectarea de la reseaua electrica determinata, dispusa si/sau operata de catre operatorul de transport si sistem – CN Transelectrica S.A., renuntand pe aceasta cale in mod expres la orice pretentii prezente sau viitoare generate de o astfel de deconectare anterioara finalizarii lucrarilor de intarire.</p>	<p>precum si obligatiile utilizatorului intr-o astfel de situatie.</p>	
117	14	Conform prevederilor legale în vigoare, <i>instalația de racordare</i> realizată conform	<p>CN Transelectrica</p> <p>a) Conform prevederilor legale</p>	Completare	Nu se acceptă. Propunerea de completare încalcă prevederile art. 46 alin.

		<p>punctului 9 lit. f), g), h) și i) este proprietatea Operatorului, iar instalația de utilizare realizată conform punctului 10 lit. e) este proprietatea Utilizatorului.</p>	<p>in vigoare, instalatia de racordare realizata conform punctului 9 lit. f), g), h) si i) este proprietatea Operatorului, iar instalatia de Utilizare realizata conform punctului 10 lit e) este proprietatea Utilizatorului.</p> <p>b) Instalatia de racordare trece in proprietatea Operatorului doar daca Utilizatorul isi realizeaza instalatia de utilizare si obiectivul (loc de producer/consum/ consum si producer).</p> <p>c)In cazul in care nu se realizeaza obiectivul Operatorul isi rezerva dreptul de a hotari cu privire la preluarea total sau partial, cu titlu gratuit, a instalatiei de recarordare si/sau de a solicita Utilizatorului sa le demonteze si sa-l preia pe cheltuiala acestuia.</p>		<p>(2) din <i>Regulament</i>, conform căroră instalația de racordare rămâne în patrimoniul operatorului de rețea. Instalația de racordare se realizează ca investiție a operatorului de rețea din surse atrase (contribuții).</p>
118	14		<p>Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia Conform prevederilor legale în vigoare, instalația de racordare realizată conform punctului 9 lit. f), g), h) și i), precum si capacitatile rezultate din lucrarile de intarire finantate de catre utilizator este sunt proprietatea Operatorului, iar instalația de utilizare realizată conform punctului 10 lit. e) este proprietatea Utilizatorului.</p>	<p>Solicitam mentionarea in cadrul acestui articol a dreptului de proprietatea al Operatorului asupra capacitatilor rezultate din lucrarile de intarire.</p>	<p>Se acceptă propunerea.</p>
119	14		<p>FDEE Electrica Distribuție</p>	<p>Necesitatea specificarii dreptului</p>	<p>Se acceptă propunerea.</p>

			<p>Muntenia Nord, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud, Electrica</p> <p>Conform prevederilor legale in vigoare, <i>instalatia de racordare</i> realizata conform punctului 9 lit. f), g), h) si i), <i>instalatiile electrice supuse lucrarile de intarire specifice</i> prevazute la punctul 3.5. si realizate conform punctului 9 lit k), <i>instalatiile electrice supuse lucrarile de intarire generale</i> prevazute la punctul 3.6. si realizate conform punctului 9 lit l), <i>instalatiile electrice supuse lucrarilor de modificare pentru indeplinirea conditiilor de coexistenta prevazute de norme si/sau a lucrarilor de deviere a instalatiilor existente prevazute la punctul 3.7. si realizate conform punctului 9 lit. m) sunt in proprietatea Operatorului, iar instalatia de utilizare realizata conform punctului 10 lit. e) este proprietatea Utilizatorului.</i></p>	de proprietate asupra instalatiilor la care se realizeaza lucrari de intarire specifice si/sau generale si lucrari de modificare pentru indeplinirea conditiilor de coexistenta prevazute de norme si/sau a lucrarilor de deviere a instalatiilor existente.	
120	16.1	<p>Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre <i>Părți</i> dă dreptul <i>Părții</i> lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de <i>daune-interese</i>. <i>Partea</i> lezată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte <i>Părți</i>., cu cel</p>	<p>CN Transelectrica</p> <p>Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre Parti da dreptul Partii lezate de a rezilia contractului si de a pretinde plata de daune-interese. Partea lezata va notifica rezilierea contractului, in scris,</p>	Modificare	<p>Nu se acceptă. Rezilierea unilaterală a contractului de către operatorul de rețea poate conduce la apariția abuzurilor.</p>

		puțin 15 zile înainte de data solicitată pentru reziliere.	celeilalte Parti, cu cel puțin 15 zile înainte de data rezilierii.		
121	16.2	În cazul rezilierii contractului la cererea scrisă a <i>Utilizatorului</i> , <i>Operatorul</i> întocmește, în termen de 15 zile de la primirea solicitării, situația de lucrări executate și de materiale specifice deja aprovizionate și care nu se pot utiliza sub nici o formă la executarea altor lucrări, după care se stabilesc sumele ce trebuie reținute din <i>tariful de racordare și daunele</i> .	CN Transelectrica În cazul rezilierii contractului la cererea scrisă a <i>Utilizatorului</i> , <i>Operatorul</i> întocmește, în termen de 15 zile de la primirea solicitării, situația privind toate plățile efectuate și/sau angajate (taxe legale pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, asistență tehnică, consultanță, proiectare, lucrări executate, echipamente comandate, etc.). Deasemenea, <i>Operatorul</i> va solicita <i>Executantului</i> o ofertă care să cuprindă toate costurile aferente aducerii amplasamentului la starea inițială și daunele interese solicitate în baza contractului de execuție.	Modificare	Se acceptă parțial completarea propusă. Nu se acceptă completarea referitoare la suportarea costurilor pentru aducerea amplasamentului la starea inițială deoarece s-au introdus mai multe clauze (la propunerea CN Transelectrica) prin care se elimină posibilitatea de a se realiza lucrările de racordare fără să se realizeze obiectivul și instalațiile utilizatorului.
122	16.3	Contravaloarea lucrărilor executate total sau parțial (proiectare, asistență tehnică, consultanță, elemente fizice, etc.) până la momentul rezilierii contractului, precum și a materialelor specifice deja aprovizionate și care nu se mai pot utiliza, sub nicio formă, la executarea altor lucrări, nu se restituie <i>Utilizatorului</i> ; se returnează acestuia doar sumele	CN Transelectrica Costurile enumerate la art. 16.2 nu se restituie <i>Utilizatorului</i> ; se returnează acestuia doar sumele rămase neutilizate.	Modificare	Nu se acceptă modificarea propusă. Se păstrează propunerea din documentul de discuție. În practică, operatorul se angajează prin contractul de execuție să achite executantului lucrările numai după realizarea recepției acestora. Prin urmare, operatorul poate returna utilizatorului contravaloarea lucrărilor neefectuate, precum și a echipamentelor pe care le

		neutilizate la executarea lucrărilor și contravaloarea materialelor și echipamentelor specifice deja aprovizionate și care, sub o formă sau alta, se mai pot utiliza la executarea altor lucrări.			poate utiliza în alte instalații.
123	16.4	Materialele specifice deja aprovizionate și care nu se mai pot utiliza sub nicio formă în instalațiile <i>Operatorului</i> se preiau ca atare de către <i>Utilizator</i> .	CN Transelectrica <i>Echipamentele</i> aprovizionate și/sau demontate din instalațiile <i>Operatorului</i> se preiau ca atare de către <i>Utilizator</i> .	Modificare	Nu se acceptă. Echipamentele care pot fi utilizate în instalațiile operatorului, rămân la operator, iar utilizatorului i se restituie contravaloarea acestora din tariful de racordare achitat.
124	16 alin. nou		Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia Contractul se reziliaza de plin drept, fara nici o formalitate prealabila, inclusiv fara punerea in intarziere – utilizatorul fiind de drept in intarziere conform prezentului contract, precum si fara interventia instantei de judecata si in situatia in care Utilizatorul nu efectueaza plata integrala a sumelor datorate potrivit prezentului contract (tariful de racordare, contravaloarea lucrarilor de intarire specifice/generale si /sau compensatie daca este cazul, despagubirile conform art. 10, lit. g)), în maximum 30 de zile de la data scadentei	Propunem completarea unei noi clauze de reziliere pentru o mai eficienta gestionare a contractului de racordare, si pentru a asigura în aceasta maniera seriozitatea intentiilor utilizatorilor de a finaliza proiectele dezvoltate. Totodata aceste clauze asigura evitarea incertitudinilor cu privire la maniera in care contractul de racordare inceteaza in situatia in care utilizatorul nu aduce la indeplinire obligatiile indicate in propunerea de articol.	Nu se acceptă. Este prevăzută posibilitatea de reziliere a contractului în situația nerespectării obligațiilor din contract. (punctul 16.1) Este posibil ca neîndeplinirea obligațiilor de către utilizator să se datoreze unor motive obiective. Considerăm nejustificată rezilierea de plin drept a contractului de racordare. În contract este prevăzută executarea garanției în situația în care utilizatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate.

			<p>prevazuta in prezentul contract, pentru fiecare din obligatiile de plata asumate. Totodata, contractul se reziliaza de plin drept, fara nici o formalitate prealabila si fara interventia instantei de judecata si in situatia in care Utilizatorul nu aduce la indeplinire obligatiile referitoare la realizarea prin finantare directa a instalatiei de utilizare, prezentarea autorizatiei de construire a obiectivului, constituirea garantiei la termenele stabilite in cuprinsul acestor prevederi, constituirea drepturilor necesare pentru edificarea instalatiei de racordare/capacitatilor rezultate din lucrarile de intarire.</p>		
125	17.1	<p>Contractul încetează de drept în următoarele condiții:</p> <p>a) la data finalizării contractului conform punctului 13.5,</p> <p>b) la data împlinirii termenului maxim pentru care a fost încheiat;</p> <p>c) în cazul în care aprobările de amplasament sau de</p>	<p>Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia</p> <p>Contractul încetează de drept în următoarele condiții:</p> <p>a) la data finalizării contractului conform punctului 13.5,</p> <p>b) la data împlinirii termenului maxim pentru care a fost încheiat;</p> <p>c) în cazul în care aprobările de amplasament sau de construcție a imobilului ce urmează a fi racordat la rețeaua electrică și care au stat la baza încheierii</p>	<p>Propunem includerea acestei clauze in vederea asigurarii aplicarii acestei incetari si in situatia frecvent intalnita in practica a simplei incetari a valabilitatii documentelor de urbanism care stau la baza edificarii instalatiilor de utilizare.</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>Avizele de amplasament favorabile emise în scopul edificării unei construcții nu își pierd valabilitatea. Sunt prevederi în acest sens în Metodologia de emitere a avizelor e amplasament.</p> <p>Obținerea autorizației de construire pentru obiectiv și instalația de utilizare constituie o obligație a utilizatorului. Nerespectarea acesteia dă dreptul</p>

		<p>construcție a imobilului ce urmează a fi racordat la rețeaua electrică și care au stat la baza încheierii contractului sunt anulate de către organele administrației publice locale sau alte organe abilitate ale statului;</p> <p>d) în conformitate cu prevederile punctului 15.3.</p>	<p>contractului sunt anulate de către organele administrației publice locale sau alte organe abilitate ale statului sau valabilitatea acestor documente încetează oricând pe parcursul derularii contractului de racordare iar Utilizatorul nu a facut dovada prelungirii acestor documente;</p>		<p>operatorului să solicite rezilierea contractului.</p>
126	17. alin. nou		<p>FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud</p> <p>Propunem inserarea unui alineat nou „contractul va înceta de drept în situația în care utilizatorul nu achită tariful de racordare/prima tranșă de plată a TR în termenul maxim stabilit în ATR (în prezent un an de la emitere), respectiv până la data stabilită în contract, dacă aceasta data este anterioară ulterioară termenului maxim stabilit în ATR (în cazul în care cererea de ctr. Rac. este depusă în ultimele zile de valabilitate a ATR)</p>	<p>din experiența am constatat că se încheie un număr semnificativ de contracte pentru care utilizatorii nu achită TR-urile aferente, iar termenul de achitare din ATR-uri expiră.</p>	<p>Se acceptă prin completarea punctului 17.1 cu o lit nouă în acest sens.</p>
127	18.1	<p>În cazul în care <i>Operatorul</i> nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, în condițiile în care <i>Utilizatorul</i> a efectuat</p>	<p>CN Transelectrica</p> <p>În cazul în care <i>Operatorul</i> nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, în condițiile în care utilizatorul a efectuat plățile aferente</p>	<p>Modificare Completare</p>	<p>Se acceptă.</p>

		<p>plățile aferente obligațiilor neîndeplinite de <i>Operator</i> la termenele prevăzute în contract, <i>Operatorul</i> are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05 % din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate.</p>	<p>obligațiilor neîndeplinite de Operator la termenele prevăzute în contract, <i>Utilizatorul va notifica Operatorului neîndeplinirea acestor obligatii urmand a se emite o factura de penalitati</i> daca obligatiile contractuale nu sunt îndeplinite în termen de 30 de zile de la notificare. Penalitatile reprezinta o suma echivalenta procentului pentru plata dobanzii si penalitatii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, pana la îndeplinirea obligațiilor aferente.</p> <p>Suma echivalenta se va calcula din contravaloarea obligațiilor neîndeplinite.</p>		<p>Suma la care se aplică penalizările reprezintă suma totală plătită de utilizator deoarece acesta nu poate beneficia de racordare.</p>
128	18.1		<p>Enel Distribuție Banat, Dobrogea, Muntenia</p> <p>În cazul în care Operatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, privitoare la realizarea instalatiei de racordare la termele stabilite prin contract, în condițiile în care Utilizatorul a efectuat plățile aferente obligațiilor neîndeplinite de Operator la termenele prevăzute în contract si a respectat si celelalte prevederi contractuale ce se afla in stransa legatura cu realizarea</p>	<p>Solicitam introducerea unui plafon pentru penalitati care sa nu depaseasca 1,5% din tariful de racordare. Totodata, propunem si circumstantierea obligatiilor cu privire la penalitatile impuse Operatorului, intrucat obligatiile a caror nerespectare atrage aceste penalitati sunt mult prea general formulate.</p>	<p>Se acceptă parțial.</p> <p>În cadrul punctului 9 sunt prevăzute condițiile în care sunt valabile obligațiile operatorului. Prin urmare, s-a completat textul cu trimiterea către condițiile de la punctul 9.</p> <p>Obligațiile operatorului nu constau numai în realizarea instalației de racordare.</p> <p>Suma la care se aplică penalizările reprezintă suma totală plătită de utilizator deoarece acesta nu poate</p>

			<p>instalatiei de racordare, Operatorul are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05 % din tariful de racordare prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate, suma care nu poate depăși 1,5% din tariful de racordare.</p>		<p>beneficia de racordare.</p> <p>Se introduce un plafon, egal cu suma totală plătită de utilizator.</p>
129	18.2	<p>În cazul în care <i>Utilizatorul</i> nu execută plățile către <i>Operator</i> în conformitate cu prevederile punctului 11 și numai în condițiile în care <i>Operatorul</i> a executat sau a contractat execuția lucrărilor aferente plăților neefectuate de <i>Utilizator</i>, <i>Utilizatorul</i> are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05 % din plata neefectuată conform prevederilor mai sus amintite, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate.</p>	<p>CN Transelectrica</p> <p>În cazul în care <i>Utilizatorul</i> nu execută plățile către <i>Operator</i> în conformitate cu prevederile punctului 11 și numai în condițiile în care <i>Operatorul</i> a executat, a contractat serviciul de proiectare al documentațiilor tehnico-economice, a contractat execuția lucrărilor aferente plăților neefectuate de <i>Utilizator</i> sau a achitat taxele legale aferente avizelor, autorizațiilor, <i>Utilizatorul</i> are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă procentului pentru plata dobanzii și penalității datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea obligațiilor aferente.</p> <p>Suma echivalentă se va calcula din contravaloarea obligațiilor</p>	<p>Modificare Completare</p>	<p>Nu se acceptă prima propunere de completare. Conform punctului 9, obligația de execuție a instalațiilor revine operatorului.</p> <p>Se acceptă celelalte propuneri de completare/ modificare.</p>

			neindeplinite.		
130	24.2	Orice schimbare privind numele uneia din <i>Părțile</i> semnatare, a adresei, a numărului de telefon sau de fax etc, se va comunica în scris celeilalte <i>Părți</i> , în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării.	FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud Orice schimbare privind numele uneia din <i>Părțile</i> semnatare, a adresei, a contului bancar , a numărului de telefon sau de fax etc, se va comunica în scris celeilalte <i>Părți</i> , în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării.		Se acceptă. S-a reformulat.
131	Note 18)		FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord, Electrica Se prevede componenta $(T_U)_{certif}$ corespunzătoare verificării și certificării conformității tehnice a centralei electrice cu cerințele normelor tehnice în vigoare numai în cazul locurilor de producere, centrale nedispecerizabile cu putere mai mare de 1 MW.	Completare text nou	Nu se acceptă propunerea de completare a conținutului-cadru. Componenta T_U se achită de toți utilizatorii, fiind definită în cadrul Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare. În situația locurilor de producere cu putere mai mare de 1 MW, componenta T_U cuprinde și $(T_U)_{certif}$. Calculul se face pentru fiecare caz în parte, conform reglementărilor. Se poate evidenția pentru fiecare caz în parte, în cadrul contractului încheiat, dacă T_U cuprinde sau nu $(T_U)_{certif}$.
132	Note 19)		FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord, Electrica Se prevede T_1 la locurile de producere/locurile de consum și producere în condițiile prevăzute de art. 10, alin (1) din Ordinul prezidentului ANRE nr. 11/2014,	Completare text nou	Nu se acceptă propunerea de completare care este în legătură cu propunerea de completare de la punctul 4.1. A se vedea comentariile de la punctul 4.1.

			cu completările și modificările ulterioare.		
133	Anexa nr. 1	Daune interese - Compensări sau despăgubiri bănești acordate pentru acoperirea prejudiciului cauzat fie prin neexecutarea totală sau parțială ori executarea necorespunzătoare a obligației contractuale a debitorului, fie prin simpla întârziere în executarea unei obligații contractuale;	CN Transelectrica Daune interese - Compensări sau despăgubiri bănești acordate pentru acoperirea prejudiciului cauzat fie prin neexecutarea totală sau parțială ori executarea necorespunzătoare a obligației contractuale a debitorului, fie prin simpla întârziere în executarea unei obligații contractuale;	Modificare	Nu se acceptă eliminarea propusă.